


märklin

H0



Lichtsignal

76471/76472/76491/76493/76494

Inhaltsverzeichnis

Signalbilder beim Vorbild	Seite
Bestimmungsgemäße Verwendung	3
Lieferumfang	6
Sicherheitshinweise	6
Wichtige Hinweise	6
Technische Daten	6
Funktionen	6
Signal-Einbau	7
Programmierung mit CS 2	7
Entsorgung	8
Garantie	8
Betriebsart und Adressen einstellen	18
Aufbau	29
Aufkleber anbringen	39

Table of Contents

Signal Aspects in the Prototyp	Page
Intended Use of the Product	3
Contents as Delivered	9
Safety Notes	9
Important Notes	9
Technical Data	9
Functions	9
Signal Installation	10
Programming with the CS 2	10
Disposing	11
Warranty	11
Setting the mode of operation and addresses	18
Setup	29
Attach decals	39

Sommaire

Positions signalétiques réelles	Page
Utilisation conforme	3
Livraison	12
Consignes de sécurité	12
Consignes importantes	12
Caractéristiques techniques	12
Fonctions	12
Montage du signal	13
Programmation avec CS 2	13
Elimination	14
Garantie	14
Définir le mode d'exploitation et les adresses	18
Montage	29
Fixez les autocollants	39

Inhoudsopgave

Seinbeelden bij het voorbeeld	Pagina
Beoogd gebruik	3
Leveringsomvang	15
Veiligheidsvoorschriften	15
Belangrijke aanwijzingen	15
Technische gegevens	15
Functies	15
Sein inbouwen	16
Programmeren met CS2	16
Afdanken	17
Garantie	17
Bedrijfsmodus en adres instellen	18
Opbouwen	29
Bevestig stickers	39

Signalbilder beim Vorbild

Signal Aspects in the Prototyp

Positions signalétiques réelles

Seinbeelden bij het voorbeeld

Signalbild Gleisperrsignal (76471, 76472): Signal indication of the platform blocking signal (76471, 76472): Aspect du signal de barrage (76471, 76472): Seinbeeld hoofdsein (76471, 76472):		
Bedeutung: Meaning: Signification: Betekend:	Rangierfahrt erlaubt Switching Maneuver Allowed Circulation autorisée rangeren toegestaan	Halt Stop Arrêt Stop

Signalbilder beim Vorbild
 Signal Aspects in the Prototyp
 Positions signalétiques réelles
 Seinbeelden bij het voorbeeld

Signalbild Hauptsignal: Signal aspect for a home signal: Position de signal principal : Seinbeeld hoofdsein:	 76491  76493  76494	 76491  76493  76494	 76493  76494	 76494
Bedeutung: Meaning: Signification : Betekend:	Fahrt Go Voie libre Rijden	Halt Stop Arrêt Stop	Langsamfahrt Proceed Slowly Ralentissement Langzaam rijden	Halt - Rangierfahrt erlaubt Stop - Switching Maneuver Allowed Arrêt, sauf manoeuvres Stop, rangeren toegestaan

Fahrstrom:

Track Current:

Courant traction :

Rijstroom:

76471 76472				
76491				
76493				
76494				
	ein on branché aan	aus off débranché uit	ein on branché aan	ein on branché aan

Bestimmungsgemäße Verwendung

- Das Signal ist zum Einbau in H0 Digital-Modellbahn-Anlagen.
- Das Signal darf für den Analogbetrieb nur mit Stellpult 72760 verwendet werden.
- Darf nur in geschlossenen Räumen verwendet werden.

Lieferumfang

- 1 Signal
- 1 Decoder mit Halteplatte
- 1 Kabel mit Stecker 2 polig, rot und braun
- 1 Kabel mit Stecker 3 polig, - rot und rot
- 2 Kabel mit Stecker 2 polig weiß und violett
- 1 Kabel mit Stecker 3 polig, violett, rot-grün, rot-braun
- 1 Fundament C-Gleis mit Abdeckung
- 1 Fundament K-Gleis mit Abdeckung
- 1 Steigungskeil
- 1 Abdeckung für Unterflurmontage
- 1 Schraube 2 x 10mm
- 2 Schrauben 2,5 x 20mm
- 4 Isolierungen (rot) C-Gleis (1Spritzling)
- 2 Mittelleiter-Isolierung (grau) K-Gleis
- 1 Mittelleiter-Anschluss K-Gleis
- 1 Schiebebilder zur Kennzeichnung
- Einbauanleitung
- Garantieurkunde

Sicherheitshinweise

- **ACHTUNG!** Funktionsbedingte scharfe Kanten und Spitzen.
- Verkabelungs- und Montagearbeiten nur im spannungslosen Zustand ausführen. Bei Nichtbeachtung kann es zu gefährlichen Körperströmen und damit zu Verletzungen führen.

- **Signal nur mit der zulässigen Spannung** (siehe technische Daten) **betreiben.**

Wichtige Hinweise

- Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Produktes und muss deshalb aufbewahrt sowie bei Weitergabe des Produktes mitgegeben werden.
- Die Signalmasten der Signale 76371/76372/76391/76393/76394 können mit dieser Elektronik (Decoder) nicht verwendet werden
- Für Reparaturen wenden Sie sich bitte an Ihren Märklin-Fachhändler.
- Entsorgung: www.maerklin.com/en/imprint.html

Technische Daten

- | | |
|---------------------------|-----------|
| • Versorgungsspannung | 16 - 20 V |
| • Belastung | ≤ 100 mA |
| • Belastung Gleis Ausgang | max. 2 A |
| • Spannungsfestigkeit | max. 40 V |

Funktionen

- Multiprotokoll fähig: fx (MM), mfx* und DCC
- Einstellen der Betriebsart mittels DIP-Schalter
- Einstellbare Adressen mit DIP-Schalter:
 - 1-256** fx (MM) (Control Unit 6021)
 - 1-320** fx (MM) (Central Station 6021x/Mobile Station 60653)
 - 1-511** (DCC)
- Programmierbare Adressen über CV
 - 1-2.040** DCC
- Änderungen der Eigenschaften über CV
- Stromversorgung über Digitalstromkreis

* mfx erst ab CS2 Softwareversion 4.0 (2.Quartal 2015)

Signal-Einbau

Vor dem eigentlichen Einbau muss das Signal programmiert werden.

Folgende Arbeitsschritte dürfen nur im spannungslosen Zustand ausgeführt werden:

Einstellung der Adresse und Betriebsart durch den DIP-Schalter:

- Einstellen der Betriebsart mit DIP-Schalter 10
Schalter 10 off = fx (MM) / mfx
Schalter 10 on = DCC
- fx (MM)/DCC einstellen der Adresse mit DIP-Schalter (Tabelle ab Seite 18)

Beachten Sie: Einstellungen mit dem DIP-Schalter immer spannungslos vornehmen. Das Signal erkennt erst mit dem Einschalten der Spannung die aktuellen Schalterstellungen.

Programmierung mit CS 2

fx (MM)

Die CV Programmierung muss am Programmiergleis erfolgen. Es darf **immer nur ein Signal** am Programmiergleis angeschlossen werden.

Folgende CV's können bei fx (MM) verändert werden:
CV 40,45,48 und 50.

Während des Programmiervorganges blinkt die Signallampe, abweichend davon wird während des programmierens mit der Central Station das Signal geschaltet. Nach Abschluss des Programmiervorganges wird das Signal auf „Fahrt“ gestellt.

Vor dem Programmieren mit der Mobile Station 2 muss eine fx Dummy-Lok mit der Adresse des Signales angelegt sein.

Das Signal einmal betätigen, danach die gewünschten CV Einstellungen wechseln, ändern und zum Abschluß das Signal nochmals schalten.

Die Vorgehensweise beim Programmieren mit der Control Unit 6021 finden Sie auf www.maerklin.de -> Tools & Downloads -> Technische Informationen.

Die Programmierung mit anderen Geräten, entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des jeweiligen Steuergerätes.

DCC

Die CV Programmierung muss am Programmiergleis erfolgen. Es darf **immer nur ein Signal** am Programmiergleis angeschlossen werden.

Während der Datenübertragung blinkt zur Kontrolle das Signal.

Die Programmierung mit anderen Geräten, entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des jeweiligen Steuergerätes.

CV für fx (MM) und DCC

Unter fx (MM) kann die Adresse nur mit dem DIP-Schalter eingestellt werden. Werte in Klammern sind die Werkseinstellungen.

CV	Bedeutung	Werte	
1	Adresse 1 - 255	1-255 (1)	nur DCC
9	Adressen 256 - 2040	0-7 (0)	nur DCC
33	Anzahl Ausgangs-adressen	—	nur DCC lesen
40 PoM*	Beleuchtung	0 - 15 (15)	0 licht aus dimmen 0-15, wobei 15 = 100% Helligkeit entspricht

CV	Bedeutung	Werte	
45 PoM*	Hauptsignal: 76471/76472 76491 76493 76494	1 2 3 4	Gleis-Sperrsignal Blocksignal Einfahrtsignal Ausfahrtsignal
48 PoM*	Umschaltzeit LED an/aus	0 - 3	0 = 0s 1 = 0,175s 2 = 0,35s 3 = 0,5s
50 PoM*	Überblendverhalten	0 - 3	0 = gleichzeitig 1 = nacheinander 2 = nacheinander 0,1s Pause 3 = nacheinander 0,5s Pause

*PoM programmieren kann, sofern es vom Steuergerät unterstützt wird, am Hauptgleis erfolgen.

Einstellen und errechnen der Adressen größer 255 (DCC):

Z.B. Adresse 1044 -> $1044:256=4,078125$. Der Wert vor dem Komma (4) ist in CV 9 einzutragen. Der Wert nach dem Komma (0,078125) wird mit 256 multipliziert $0,078125 \times 256 = 20$. Der errechnete Wert 20 muss in CV 1 eingetragen werden.

Entsorgung



Hinweise zum Umweltschutz: Produkte, die mit dem durchgestrichenen Mülleimer gekennzeichnet sind, dürfen am Ende ihrer Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsmüll entsorgt werden, sondern müssen an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin. Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle.

Garantie

Gewährleistung und Garantie gemäß der beiliegenden Garantieurkunde.

- Für Reparaturen wenden Sie sich bitte an Ihren Märklin-Fachhändler oder an
Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Reparaturservice
Stuttgarter Str. 55 - 57
73033 Göppingen
Germany
☎: 07161 608 222 (nur aus dem Inland)
E-Mail: Service@maerklin.de

Intended Use of the Product

- This signal is for installation on H0 digital model railroad layouts.
- This signal may only be used for analog operation with the 72760 control box.
- Use only in enclosed areas.

Contents as Delivered

- 1 Signal
- 1 Decoder with mounting plate
- 1 Cable with plug, 2-conductor, red and brown
- 1 Cable with plug, 3-conductor, red and red
- 1 white and violet wires with 2-pin plugs for plugs
- 1 Cable with plug, 3-conductor, violet, red-green, red-brown
- 1 foundation piece of C Track with a cover
- 1 K Track base with a cover
- 1 grade wedge
- 1 cover for below-baseboard installation
- 1 screw 2 x 10 mm
- 2 screws 2.5 x 20mm
- 4 Insulator sleeves (red) for C track (1 sprue)
- 2 Center conductor insulators (gray) for K Track
- 1 Center conductor connector for K Track
- 1 Set of decals for identification
- Installation instructions
- Warranty card

Safety Notes

- **IMPORTANT!** The product has sharp edges and points due to the way it works.
- Do wiring and installation work only when there is no voltage present. Failure to adhere to this may cause life-threatening current and injury.
- **This signal is to be operated only with the permissible voltage** (see technical data).

Important Notes

- The operating instructions are a component part of the product and must therefore be kept in a safe place as well as for transfer of the product to third parties.
- The signal masts for the 76371/76372/76391/76393/76394 signals cannot be used with this electronic circuit (decoder).
- Please see your authorized Märklin specialty dealer for repairs.
- Disposing of the product: www.maerklin.com/en/imprint.html

Technical Data

- | | |
|----------------------------|-----------------|
| • Voltage supply | 16 - 20V |
| • Load | ≤ 100 milliamps |
| • Load at the track output | max. 2 amps |
| • Electrical strength | max. 40 volts |

Functions

- Capable of multi-protocols: fx (MM), mfx*, and DCC
- Mode of operation set by means of DIP switches
- Addresses can be set by means of DIP switches:
 - 1-256** fx (MM) (Control Unit 6021)
 - 1-320** fx (MM) (Central Station 6021x/Mobile Station 60653)
 - 1-511** (DCC)

* mfx not until CS2 Software Version 4.0 (2nd quarter of 2015)

- Programmable addresses by means of CVs **1-2,040** DCC
- Characteristics can be changed by means of CVs
- Power supplied by means of the digital current circuit

Signal Installation

The signal must be programmed before actually installing it.

The following work steps may be done only when there is no voltage present:

Setting the address and the mode of operation with the DIP switches:

- Setting the mode of operation with DIP Switch 10
Switch 10 off = fx (MM) / mfx
Switch 10 on = DCC
- fx (MM)/DCC Setting the address with DIP switches (See table starting on Page 18)

Please note: Always do settings with the DIP switches when there is no voltage present. The signal does not recognize the current switch settings until the voltage is turned on.

Programming with the CS 2

fx (MM)

The CV programming must be done on the programming track.

Only one signal may be connected to the programming track **at a time**.

The following CVs can be changed in fx (MM): CV 40, 45, 48 and 50.

During the programming procedure, the signal light will blink. During programming with the Central Station, by contrast the signal is switched. After the end of the programming procedure, the signal is set at "Go".

An fx dummy locomotive with the address of the signal must be

entered before programming with the Mobile Station 2. Activate the signal once. After that, change the desired CV settings and switch the signal one more time.

The procedure for programming with the 6021 Control Unit can be found at www.maerklin.de -> Tools & Downloads -> Technische Informationen.

Please see the operating instructions for the control devices in question for programming with other devices.

DCC

CV programming must be done on the programming track. **Only one signal** may be connected to the programming track **at a time**.

The signal will blink for monitoring purposes during the data transfer.

Please see the operating instructions for the control devices in question for programming with other devices.

CV for fx (MM) and DCC

With fx (MM) the address can be set only with the DIP switches. The values in parentheses are factory default settings.

CV	Meaning	Values	
1	Address 1 - 255	1-255 (1)	only DCC
9	Addresses 256 - 2040	0-7 (0)	only DCC
33	Number of output addresses		read only DCC

CV	Meaning	Values	
40 PoM*	Meaning Lighting	0 - 15 (15)	0 light off Dimming 0-15, whereby 15 = 100% brightness
45 PoM*	Home signal 76471/76472 76491 76493 76494	1 2 3 4	Track block / yard signal Block signal Entry signal Exit signal
48 PoM*	Switching duration LED on/off	0 - 3	0 = 0 seconds 1 = 0.175 seconds 2 = 0.35 seconds 3 = 0.5 seconds
50	Cross fading behavior	0 - 3	0 = simultaneously 1 = one after the other 2 = one after the other 0.1 sec. pause 3 = one after the other 0.5 sec. pause

*PoM programming can be done on the main track as long as it is supported by the control device.

Setting and Calculating Addresses Greater than 255 (DCC):

Example: Address 1044 -> $1044 : 256 = 4.078125$. The value before the decimal point (4) is entered in CV 9. The value after the decimal point (0.078125) is multiplied by $256 \times 0.078125 = 20$. The calculated value of 20 must be entered in CV 1.

Disposing



Products marked with a trash container with a line through it may not be disposed of at the end of their useful life in the normal household trash. They must be taken to a collection point for the recycling of electrical and electronic devices.

There is a symbol on the product, the operating instructions, or the packaging to this effect. The materials in these items can be used again according to this marking. By reusing old devices, materially recycling, or recycling in some other form of old devices such as these you make an important contribution to the protection of our environment. Please ask your city, town, community, or county authorities for the location of the appropriate disposal site.

Warranty

The warranty card included with this product specifies the warranty conditions.

- Please contact your authorized Märklin dealer for repairs or contact:

Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Reparaturservice
Stuttgarter Str. 55 - 57
73033 Göppingen
Germany

☎: +49 7161 608 222

E-Mail: Service@maerklin.de

Utilisation conforme

- Le signal est conçu pour être monté sur des circuits ferroviaires miniatures numériques H0.
- Le signal ne doit être utilisé en mode analogue qu'avec un pupitre de commande 72760.
- Ne doit être utilisé que dans une pièce fermée.

Livraison

- 1 signal
- 1 Décodeur avec plaque support
- 1 câble avec prise bipolaire, rouge et marron
- 1 câble avec prise tripolaire, rouge et rouge
- 1 câble avec connecteurs 2 pôles blanc et violet
- 1 câble avec prise tripolaire, violet, rouge-brun, rouge-vert
- 1 socle voie C avec cache
- 1 socle voie K avec cache
- 1 cale pour rampe
- 1 cache pour montage sous le plateau
- 1 vis 2 x 10mm
- 2 vis 2,5 x 20mm
- 4 isolations (rouge) voie C (1 pièce moulée par injection)
- 2 isolations pour conducteur central (gris) voie K
- 1 connecteur pour conducteur central voie K
- 1 image à coulisser pour la signalisation
- Instructions de montage
- Certificat de garantie

Consignes de sécurité

- **ATTENTION !** Le matériel comporte des bords coupants et des pointes.
- Effectuer les travaux de câblage et de montage uniquement

lorsque le circuit est hors tension. Dans le cas contraire, vous risquez de vous électrocuter et de vous blesser.

- **Utiliser le signal uniquement avec la tension autorisée** (cf. caractéristiques techniques).

Consignes importantes

- Le mode d'emploi fait partie intégrante du produit. Vous devez donc la conserver et la transmettre avec le produit.
- Les mâts des signaux 76371/76372/76391/76393/76394 **ne sont pas compatibles** avec ce module électronique (décodeur).
- Pour les travaux de réparation, veuillez vous adresser à votre revendeur Märklin.
- Élimination : www.maerklin.com/en/imprint.html

Caractéristiques techniques

- | | |
|-------------------------|-----------|
| • D'alimentation | 16 - 20V |
| • Charge | ≤ 100 mA |
| • Charge sortie voie | max. 2 A |
| • Rigidité diélectrique | max. 40 V |

Fonctions

- Multiprotocole : fx (MM), mfx* et DCC
- Réglage du mode de fonctionnement au moyen d'un interrupteur DIP
- Adresses réglables au moyen de l'interrupteur DIP :
 - 1-256** fx (MM) (Control Unit 6021)
 - 1-320** fx (MM) (Central Station 6021x/Mobile Station 60653)
 - 1-511** (DCC)
- Adresses programmables via CV
 - 1-2 040** DCC
- Modification des propriétés via CV
- Alimentation électrique via circuit électrique numérique

* mfx à partir de la version logicielle CS2 4.0 (2e trimestre 2015)

Montage du signal

Avant le montage à proprement parler, vous devez programmer le signal.

Vous réaliserez les étapes suivantes uniquement lorsque le circuit est hors tension :

Réglage de l'adresse et du mode de fonctionnement via l'interrupteur DIP :

- Réglage du mode de fonctionnement au moyen d'un interrupteur DIP 10
Interrupteur 10 off = fx (MM) / mfx
Interrupteur 10 on = DCC
- fx (MM)/DCC Réglage de l'adresse via l'interrupteur DIP (tableau à partir de la page 18)

Attention : Effectuer les réglages via l'interrupteur DIP uniquement hors tension. Le signal reconnaît les positions du commutateur dès l'activation de la tension.

Programmation avec CS 2

fx (MM)

La programmation CV doit se faire au niveau de la voie de programmation. Vous ne devez brancher **qu'un seul signal** sur la voie de programmation.

Vous pouvez modifier les CV suivant dans fx (MM) : CV 40, 45, 48 et 50.

Pendant la programmation, la lampe du signal clignote, et, indépendamment de cela, le signal est couplé à la Central Station pendant la programmation. Une fois la procédure de programmation terminée, le signal est mis sur « circulation ».

Avant la programmation avec la Mobile Station 2, une locomotive factice fx doit avoir été créée avec l'adresse du signal. Actionnez une fois le signal, puis accédez aux paramètres CV souhaités, modifiez-les et commutez à nouveau le signal.

Vous trouverez la procédure de programmation au moyen de la Control Unit 6021 à la page www.maerklin.de -> Tools & Downloads -> Technische Informationen (www.marklin.fr/fr/produits/outils/base_donnees_produits.html)

Pour la programmation avec d'autres appareils, veuillez consulter les modes d'emploi des pupitres de commande correspondant.

DCC

La programmation CV doit se faire au niveau de la voie de programmation. ne devez brancher **qu'un seul signal** sur la voie de programmation.

Pendant la transmission des données, le signal clignote pour contrôle.

Pour la programmation avec d'autres appareils, veuillez consulter les modes d'emploi des pupitres de commande correspondant.

CV pour fx (MM) et DCC

Dans fx (MM), vous pouvez configurer l'adresse uniquement via l'interrupteur DIP. Les valeurs entre parenthèses sont les paramètres d'usine.


CV	Éclairage	Valeur	
1	Adresse 1 - 255	1-255 (1)	uniquement DCC
9	Adresses 256 - 2040	0-7 (0)	uniquement DCC

CV	Éclairage	Valeur	
33	Nombre d'adresses de départ	—	Lire uniquement
40 PoM*	Éclairage	0 - 15 (15)	0 lumière éteinte variateur 0-15, 15 = 100% de luminosité
45 PoM*	Signal d'exécution : 76471/76472	1	Signal de blocage de la voie
	76491	2	Signal de block
	76493	3	Signal d'entrée
	76494	4	Signal de sortie
48 PoM*	Temps de commutation LED allumée/éteinte	0 - 3	0 = 0s 1 = 0,175s 2 = 0,35s 3 = 0,5s
50	Passage d'une indication à l'autre	0 - 3	0 = simultanément 1 = successivement 2 = successivement avec pause 0,1s 3 = successivement avec pause 0,5s

*Vous pouvez effectuer la programmation PoM, si elle est prise en charge par le pupitre de commande, sur la voie principale.

Réglage et calcul des adresses supérieures à 255 (DCC) : Par ex. adresse 1044 -> $1044:256=4,078125$. Vous devez reporter la valeur avant la virgule (4) dans CV 9. Multipliez la valeur après la virgule (0,078125) par 256 $0,078125 \times 256 = 20$. Reportez la valeur calculée 20 dans CV 1.

Élimination



Indications relatives à la protection de l'environnement : Les produits marqués du signe représentant une poubelle barrée ne peuvent être éliminés en fin de vie via les ordures ménagères normales, mais doivent être remis à un centre de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.

Le symbole figurant sur le produit lui-même, la notice d'utilisation ou l'emballage l'indique. Les matériaux sont recyclables selon leur marquage. Avec le recyclage, la récupération des matériaux ou autres formes de valorisation de vieux appareils, vous contribuez sensiblement à la protection de notre environnement. Renseignez-vous auprès de votre municipalité sur les centres compétents pour le traitement des déchets.

Garantie

Garantie légale et garantie contractuelle conformément au bon de garantie ci-joint.

- Pour toute réparation, veuillez vous adresser à votre détaillant spécialisé Märklin ou à
Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Reparaturservice
Stuttgarter Str. 55 - 57
73033 Göppingen / Allemagne
☎ : +49 7161 608 222
E-mail : Service@maerklin.de

Beoogd gebruik

- Het sein is bestemd voor het inbouwen in H0-modelbanen.
- Het sein mag in analoogbedrijf alleen in combinatie met het schakelkastje 72760 gebruikt worden.
- Het mag alleen in gesloten ruimtes gebruikt worden.

Leveringsomvang

- 1 Sein
- 1 Decoder met houderplaat
- 1 Kabel met stekker 2-polig rood en bruin
- 1 Kabel met stekker 3-polig rood en rood
- 1 Kabel met stekker 2 polig wit en violet
- 1 Kabel met stekker 3-polig violet, rood-groen, rood-bruin
- 1 Fundament C-rail met afdekking
- 1 Fundament K-rail met afdekking
- 1 Stijgingswig
- 1 Afdekking voor ondervloermontage
- 1 Schroef 2 x 10mm
- 2 Schroeven 2,5 x 20mm
- 4 Isolaties (rood) C-rail (1 gietstuk)
- 2 Middenrail isolaties (grijs) K-rail
- 1 Middenrail aansluiting K-rail
- 1 Transfer voor herkenning
- Inbouwaanwijzing met sjabloon voor ondervloermontage
- Garantiebewijs

Veiligheidsvoorschriften

- **LET OP!** Heeft vanwege de functionaliteit scherpe kanten en punten.
- Bedrading en montagewerkzaamheden alleen in spanningloze toestand uitvoeren. Als dit niet in acht genomen wordt kunt u gevaarlijke stroomschokken krijgen met de daarmee samenhangende verwondingen.
- **Het sein alleen met de toegelaten spanning** (zie technische gegevens) **gebruiken**.

Belangrijke aanwijzingen

- De gebruiksaanwijzing is een bestandsdeel van het product en dient daarom bewaard en meegegeven worden met het product.
- De seinmasten van de seinen 76371/76372/76391/76394 kunnen met deze elektronica (decoder) niet gebruikt worden.
- Voor reparaties kunt u zich tot uw Märklin dealer wenden.
- Verwijderingaanwijzing: www.maerklin.com/en/imprint.html

Technische gegevens

- | | |
|-------------------------|-----------|
| • Voedingsspanning | 16 - 20V |
| • Belasting | ≤ 100 mA |
| • Belasting railuitgang | max. 2 A |
| • Spanning | max. 40 V |

Functies

- Multi-protocol geschikt voor: fx (MM) , mfx* en DCC
- Instellen van het bedrijfssysteem met dipschakelaar
- Instelbare adressen met dipschakelaars:
 - 1-256** fx (MM) (Control Unit 6021)
 - 1-320** fx (MM) (Central Station 6021x/ Mobile Station 60653)
 - 1-511** (DCC)

* mfx pas vanaf CS2 softwareversie 4.0 (2 de kwartaal 2015)

- Programmeerbare adressen via CV
1-2040 DCC
- Veranderen van de eigenschappen via CV
- Stroomvoorziening via digitale stroomkring

Sein inbouwen

Voor het inbouwen moet het sein eerst geprogrammeerd worden.

De volgende werkzaamheden mogen alleen in spanningloze toestand worden uitgevoerd:

- Instellen van het adres en het bedrijfsstelsel met dipschakelaar:
- Instellen van het bedrijfsstelsel met dipschakelaar 10
Schakelaar 10 off = fx (MM) / mfx
Schakelaar 10 on = DCC
- fx (MM) / DCC instellen van het adres met dipschakelaar (tabel zie pagina 18)

Let op: instelling met de dipschakelaar altijd in spanningloze toestand uitvoeren. Het sein herkent de actuele instelling pas na het inschakelen van de spanning.

Programmeren met CS2

fx (MM)

De CV programmering moet op het programmeerspoor worden uitgevoerd. Er mag **altijd maar één sein** op het programmeerspoor zijn aangesloten.

De volgende CV's kunnen bij fx (MM) veranderd worden: 40, 45, 48 en 50.

Tijdens het programmeren knippert het licht van het sein, afwijkend daarvan wordt tijdens het programmeren met het

Central Station het sein geschakeld. Na het afsluiten van het programmeren wordt het sein in de stand "veilig" gezet.

Voor het programmeren met het Mobile Station 2 moet een fx dummie-loc worden aangemaakt met het adres van het sein. Het sein eenmaal bedienen, daarna naar gewenste CV instellingen wisselen, wijzigen en afsluitend het sein nogmaals schakelen.

De werkwijze voor het programmeren met de Control Unit 6021 vindt u op www.maerklin.de -> Tools & Downloads -> Technische Informationen

De wijze van programmering met andere apparaten vindt u in de gebruiksaanwijzing van het desbetreffende apparaat.

DCC

De CV programmering moet op het programmeerspoor worden uitgevoerd. Er mag **altijd maar één sein** op het programmeerspoor zijn aangesloten.

Tijdens de dataoverdracht knippert de seinverlichting ter controle.

De wijze van programmering met andere apparaten vindt u in de gebruiksaanwijzing van het desbetreffende apparaat.

CV voor fx (MM) en DCC

Onder fx (MM) kan het adres alleen met de dipschakelaar worden ingesteld. De waarden tussen haakjes zijn de fabrieksinstellingen.

CV	Omschrijving	Waarde	
1	Adres 1 - 255	1-255 (1)	alleen DCC
9	Adres 256 - 2040	0-7 (0)	alleen DCC
33	Aantal uitgangadressen	—	alleen lezen/DCC


CV	Omschrijving	Waarde	
40 PoM*	Verlichting	0 - 15 (15)	0=licht uit, dimmen 0-15 waarbij 15 = 100% helderheid
45 PoM*	Hoofdsein 76471/76472 76491 76493 76494	1 2 3 4	Spersein Bloksein Inrijdsein Uitrijdsein
48 PoM*	Omschakeltijd LED aan/uit	0 - 3	0=0s 1=0,175s 2=0,35s 3= 0,5s
50	Overvloei gedrag	0 - 3	0=gelijktijdig 1=na elkaar 2=na elkaar 0,1s pauze 3=na elkaar 0,5s pauze

* PoM programmeren kan, voor zover het besturingsapparaat dit ondersteund, op het hoofdspoor gebeuren.

Instellen en berekenen van de adressen groter dan 255 (DCC):

Bijv. adres 144 -> $1044:256 = 4,078125$. De waarde voor de komma (4) moet in CV 9 ingevoerd worden. De waarde na de komma (0,078125) wordt met 256 vermenigvuldigd, $0,078125 \times 256 = 20$. De berekende waarde (20) wordt in CV 1 ingevoerd.

Afdanken



Milieu-informatie: producten, die met de doorgestreepte afvalcontainer zijn gemarkeerd, mogen aan het einde van hun levensduur niet met het normale huisvuil meegegeven worden, maar moeten op een verzamel punt voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur afgegeven worden. Het symbool op het product, op de handleiding of op de verpakking geeft dit aan. De materialen worden gerecycled in overeenstemming met hun identificatie. Met het hergebruik van de grondstoffen of andere vormen van het hergebruik van oude apparatuur levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van ons milieu. Neem contact op met uw gemeente voor een bevoegde plaatselijke inzamelplaats.

Garantie

Waarborg en garantie volgens bijgevoegd garantiebewijs.


- Voor reparaties kunt u zich wenden tot uw Märklin dealer of tot
Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Reparaturservice
Stuttgarter Str. 55 - 57
73033 Göppingen
Germany
Tel: +49 7161 608 222
E-Mail: Service@maerklin.de

Betriebsart und Adressen einstellen

Setting the mode of operation and addresses

Définir le mode d'exploitation et les adresses

Bedrijfsmodus en adres instellen



													10 (0/1)
1	1	1	1										fx (MM)/DCC
2	1	2	2										fx (MM)/DCC
3	1	3	1 2										fx (MM)/DCC
4	1	4		3									fx (MM)/DCC
5	1	5	1	3									fx (MM)/DCC
6	1	6		2 3									fx (MM)/DCC
7	1	7	1 2 3										fx (MM)/DCC
8	1	8			4								fx (MM)/DCC
9	1	9	1		4								fx (MM)/DCC
10	1	10		2	4								fx (MM)/DCC
11	1	11	1 2		4								fx (MM)/DCC
12	1	12		3	4								fx (MM)/DCC
13	1	13	1	3	4								fx (MM)/DCC
14	1	14		2	3	4							fx (MM)/DCC
15	1	15	1 2 3		4								fx (MM)/DCC
16	1	16				5							fx (MM)/DCC
17	2	1	1			5							fx (MM)/DCC
18	2	2		2		5							fx (MM)/DCC
19	2	3	1 2			5							fx (MM)/DCC
20	2	4			3	5							fx (MM)/DCC
21	2	5	1	3	5								fx (MM)/DCC
22	2	6		2	3	5							fx (MM)/DCC
23	2	7	1 2	3		5							fx (MM)/DCC
24	2	8			4	5							fx (MM)/DCC
25	2	9	1		4	5							fx (MM)/DCC
26	2	10		2	4	5							fx (MM)/DCC

			10 (0/1)									
27	2	11	1	2		4	5					fx (MM)/DCC
28	2	12			3	4	5					fx (MM)/DCC
29	2	13	1		3	4	5					fx (MM)/DCC
30	2	14		2	3	4	5					fx (MM)/DCC
31	2	15	1	2	3	4	5					fx (MM)/DCC
32	2	16					6					fx (MM)/DCC
33	3	1	1				6					fx (MM)/DCC
34	3	2		2			6					fx (MM)/DCC
35	3	3	1	2			6					fx (MM)/DCC
36	3	4			3		6					fx (MM)/DCC
37	3	5	1		3		6					fx (MM)/DCC
38	3	6		2	3		6					fx (MM)/DCC
39	3	7	1	2	3		6					fx (MM)/DCC
40	3	8				4	6					fx (MM)/DCC
41	3	9	1			4	6					fx (MM)/DCC
42	3	10		2		4	6					fx (MM)/DCC
43	3	11	1	2		4	6					fx (MM)/DCC
44	3	12			3	4	6					fx (MM)/DCC
45	3	13	1		3	4	6					fx (MM)/DCC
46	3	14		2	3	4	6					fx (MM)/DCC
47	3	15	1	2	3	4	6					fx (MM)/DCC
48	3	16					5	6				fx (MM)/DCC
49	4	1	1				5	6				fx (MM)/DCC
50	4	2		2			5	6				fx (MM)/DCC
51	4	3	1	2			5	6				fx (MM)/DCC

			10 (0/1)									
52	4	4			3		5	6				fx (MM)/DCC
53	4	5	1		3		5	6				fx (MM)/DCC
54	4	6		2	3		5	6				fx (MM)/DCC
55	4	7	1	2	3		5	6				fx (MM)/DCC
56	4	8					4	5	6			fx (MM)/DCC
57	4	9	1				4	5	6			fx (MM)/DCC
58	4	10		2			4	5	6			fx (MM)/DCC
59	4	11	1	2			4	5	6			fx (MM)/DCC
60	4	12			3	4	5	6				fx (MM)/DCC
61	4	13	1		3	4	5	6				fx (MM)/DCC
62	4	14		2	3	4	5	6				fx (MM)/DCC
63	4	15	1	2	3	4	5	6				fx (MM)/DCC
64	4	16							7			fx (MM)/DCC
65	5	1	1						7			fx (MM)/DCC
66	5	2		2					7			fx (MM)/DCC
67	5	3	1	2					7			fx (MM)/DCC
68	5	4			3				7			fx (MM)/DCC
69	5	5	1		3				7			fx (MM)/DCC
70	5	6		2	3				7			fx (MM)/DCC
71	5	7	1	2	3				7			fx (MM)/DCC
72	5	8					4		7			fx (MM)/DCC
73	5	9	1				4		7			fx (MM)/DCC
74	5	10		2			4		7			fx (MM)/DCC
75	5	11	1	2			4		7			fx (MM)/DCC
76	5	12			3	4			7			fx (MM)/DCC

			10 (0/1)									
77	5 13	1		3 4		7		fx (MM)/DCC				
78	5 14		2 3 4		7		fx (MM)/DCC					
79	5 15	1 2 3 4		7		fx (MM)/DCC						
80	5 16			5 7		fx (MM)/DCC						
81	6 1	1		5 7		fx (MM)/DCC						
82	6 2		2	5 7		fx (MM)/DCC						
83	6 3	1 2		5 7		fx (MM)/DCC						
84	6 4		3	5 7		fx (MM)/DCC						
85	6 5	1		3 5 7		fx (MM)/DCC						
86	6 6		2 3	5 7		fx (MM)/DCC						
87	6 7	1 2 3		5 7		fx (MM)/DCC						
88	6 8			4 5 7		fx (MM)/DCC						
89	6 9	1		4 5 7		fx (MM)/DCC						
90	6 10		2	4 5 7		fx (MM)/DCC						
91	6 11	1 2		4 5 7		fx (MM)/DCC						
92	6 12			3 4 5 7		fx (MM)/DCC						
93	6 13	1		3 4 5 7		fx (MM)/DCC						
94	6 14		2 3 4 5 7		fx (MM)/DCC							
95	6 15	1 2 3 4 5 7		fx (MM)/DCC								
96	6 16				6 7	fx (MM)/DCC						
97	7 1	1			6 7	fx (MM)/DCC						
98	7 2		2		6 7	fx (MM)/DCC						
99	7 3	1 2			6 7	fx (MM)/DCC						
100	7 4			3	6 7	fx (MM)/DCC						
101	7 5	1		3	6 7	fx (MM)/DCC						

			10 (0/1)									
102	7 6		2 3		6 7		fx (MM)/DCC					
103	7 7	1 2 3		6 7		fx (MM)/DCC						
104	7 8			4	6 7	fx (MM)/DCC						
105	7 9	1		4	6 7	fx (MM)/DCC						
106	7 10		2	4	6 7	fx (MM)/DCC						
107	7 11	1 2	4	6 7		fx (MM)/DCC						
108	7 12		3	4	6 7	fx (MM)/DCC						
109	7 13	1		3 4	6 7	fx (MM)/DCC						
110	7 14		2 3 4	6 7		fx (MM)/DCC						
111	7 15	1 2 3 4		6 7		fx (MM)/DCC						
112	7 16				5 6 7	fx (MM)/DCC						
113	8 1	1			5 6 7	fx (MM)/DCC						
114	8 2		2		5 6 7	fx (MM)/DCC						
115	8 3	1 2			5 6 7	fx (MM)/DCC						
116	8 4			3	5 6 7	fx (MM)/DCC						
117	8 5	1		3	5 6 7	fx (MM)/DCC						
118	8 6		2 3		5 6 7	fx (MM)/DCC						
119	8 7	1 2 3			5 6 7	fx (MM)/DCC						
120	8 8				4 5 6 7	fx (MM)/DCC						
121	8 9	1			4 5 6 7	fx (MM)/DCC						
122	8 10		2		4 5 6 7	fx (MM)/DCC						
123	8 11	1 2			4 5 6 7	fx (MM)/DCC						
124	8 12			3	4 5 6 7	fx (MM)/DCC						
125	8 13	1		3	4 5 6 7	fx (MM)/DCC						
126	8 14		2 3	4	5 6 7	fx (MM)/DCC						
127	8 15	1 2 3	4	5	6 7	fx (MM)/DCC						

			10 (0/1)						
128	8	16					8	fx (MM)/DCC	
129	9	1	1				8	fx (MM)/DCC	
130	9	2		2			8	fx (MM)/DCC	
131	9	3	1	2			8	fx (MM)/DCC	
132	9	4			3		8	fx (MM)/DCC	
133	9	5	1		3		8	fx (MM)/DCC	
134	9	6		2	3		8	fx (MM)/DCC	
135	9	7	1	2	3		8	fx (MM)/DCC	
136	9	8				4	8	fx (MM)/DCC	
137	9	9	1			4	8	fx (MM)/DCC	
138	9	10		2		4	8	fx (MM)/DCC	
139	9	11	1	2		4	8	fx (MM)/DCC	
140	9	12			3	4	8	fx (MM)/DCC	
141	9	13	1		3	4	8	fx (MM)/DCC	
142	9	14		2	3	4	8	fx (MM)/DCC	
143	9	15	1	2	3	4	8	fx (MM)/DCC	
144	9	16					5	8	fx (MM)/DCC
145	10	1	1				5	8	fx (MM)/DCC
146	10	2		2			5	8	fx (MM)/DCC
147	10	3	1	2			5	8	fx (MM)/DCC
148	10	4			3		5	8	fx (MM)/DCC
149	10	5	1		3		5	8	fx (MM)/DCC
150	10	6		2	3		5	8	fx (MM)/DCC
151	10	7	1	2	3		5	8	fx (MM)/DCC
152	10	8				4	5	8	fx (MM)/DCC
153	10	9	1			4	5	8	fx (MM)/DCC

			10 (0 / 1)							
154	10	10		2		4	5		8	fx (MM)/DCC
155	10	11	1	2		4	5		8	fx (MM)/DCC
156	10	12			3	4	5		8	fx (MM)/DCC
157	10	13	1		3	4	5		8	fx (MM)/DCC
158	10	14		2	3	4	5		8	fx (MM)/DCC
159	10	15	1	2	3	4	5		8	fx (MM)/DCC
160	10	16						6	8	fx (MM)/DCC
161	11	1	1					6	8	fx (MM)/DCC
162	11	2		2				6	8	fx (MM)/DCC
163	11	3	1	2				6	8	fx (MM)/DCC
164	11	4			3			6	8	fx (MM)/DCC
165	11	5	1		3			6	8	fx (MM)/DCC
166	11	6		2	3			6	8	fx (MM)/DCC
167	11	7	1	2	3			6	8	fx (MM)/DCC
168	11	8				4		6	8	fx (MM)/DCC
169	11	9	1			4		6	8	fx (MM)/DCC
170	11	10		2		4		6	8	fx (MM)/DCC
171	11	11	1	2		4		6	8	fx (MM)/DCC
172	11	12			3	4		6	8	fx (MM)/DCC
173	11	13	1		3	4		6	8	fx (MM)/DCC
174	11	14		2	3	4		6	8	fx (MM)/DCC
175	11	15	1	2	3	4		6	8	fx (MM)/DCC
176	11	16					5	6	8	fx (MM)/DCC
177	12	1	1				5	6	8	fx (MM)/DCC
178	12	2		2			5	6	8	fx (MM)/DCC
179	12	3	1	2			5	6	8	fx (MM)/DCC

			10 (0/1)									
180	12 4		3	5 6	8	fx (MM)/DCC						
181	12 5	1	3	5 6	8	fx (MM)/DCC						
182	12 6		2 3	5 6	8	fx (MM)/DCC						
183	12 7	1 2 3		5 6	8	fx (MM)/DCC						
184	12 8			4 5 6	8	fx (MM)/DCC						
185	12 9	1		4 5 6	8	fx (MM)/DCC						
186	12 10		2	4 5 6	8	fx (MM)/DCC						
187	12 11	1 2		4 5 6	8	fx (MM)/DCC						
188	12 12		3 4 5 6	8	fx (MM)/DCC							
189	12 13	1	3 4 5 6	8	fx (MM)/DCC							
190	12 14		2 3 4 5 6	8	fx (MM)/DCC							
191	12 15	1 2 3 4 5 6	8	fx (MM)/DCC								
192	12 16				7 8	fx (MM)/DCC						
193	13 1	1			7 8	fx (MM)/DCC						
194	13 2		2		7 8	fx (MM)/DCC						
195	13 3	1 2			7 8	fx (MM)/DCC						
196	13 4		3		7 8	fx (MM)/DCC						
197	13 5	1	3		7 8	fx (MM)/DCC						
198	13 6		2 3		7 8	fx (MM)/DCC						
199	13 7	1 2 3			7 8	fx (MM)/DCC						
200	13 8			4	7 8	fx (MM)/DCC						
201	13 9	1		4	7 8	fx (MM)/DCC						
202	13 10		2	4	7 8	fx (MM)/DCC						
203	13 11	1 2		4	7 8	fx (MM)/DCC						
204	13 12		3 4		7 8	fx (MM)/DCC						
205	13 13	1	3 4		7 8	fx (MM)/DCC						

			10 (0/1)									
206	13	14		2	3	4		7	8		fx (MM)/DCC	
207	13	15	1	2	3	4		7	8		fx (MM)/DCC	
208	13	16					5	7	8		fx (MM)/DCC	
209	14	1	1				5	7	8		fx (MM)/DCC	
210	14	2		2			5	7	8		fx (MM)/DCC	
211	14	3	1	2			5	7	8		fx (MM)/DCC	
212	14	4			3		5	7	8		fx (MM)/DCC	
213	14	5	1		3		5	7	8		fx (MM)/DCC	
214	14	6		2	3		5	7	8		fx (MM)/DCC	
215	14	7	1	2	3		5	7	8		fx (MM)/DCC	
216	14	8				4	5	7	8		fx (MM)/DCC	
217	14	9	1			4	5	7	8		fx (MM)/DCC	
218	14	10		2		4	5	7	8		fx (MM)/DCC	
219	14	11	1	2		4	5	7	8		fx (MM)/DCC	
220	14	12			3	4	5	7	8		fx (MM)/DCC	
221	14	13	1		3	4	5	7	8		fx (MM)/DCC	
222	14	14		2	3	4	5	7	8		fx (MM)/DCC	
223	14	15	1	2	3	4	5	7	8		fx (MM)/DCC	
224	14	16						6	7	8	fx (MM)/DCC	
225	15	1	1					6	7	8	fx (MM)/DCC	
226	15	2		2				6	7	8	fx (MM)/DCC	
227	15	3	1	2				6	7	8	fx (MM)/DCC	
228	15	4			3			6	7	8	fx (MM)/DCC	
229	15	5	1		3			6	7	8	fx (MM)/DCC	
230	15	6		2	3			6	7	8	fx (MM)/DCC	
231	15	7	1	2	3			6	7	8	fx (MM)/DCC	

			10 (0/1)											
232	15	8			4	6	7	8	fx (MM)/DCC					
233	15	9	1		4	6	7	8	fx (MM)/DCC					
234	15	10		2	4	6	7	8	fx (MM)/DCC					
235	15	11	1	2	4	6	7	8	fx (MM)/DCC					
236	15	12			3	4	6	7	8	fx (MM)/DCC				
237	15	13	1		3	4	6	7	8	fx (MM)/DCC				
238	15	14		2	3	4	6	7	8	fx (MM)/DCC				
239	15	15	1	2	3	4		6	7	8	fx (MM)/DCC			
240	15	16				5	6	7	8	fx (MM)/DCC				
241	16	1	1			5	6	7	8	fx (MM)/DCC				
242	16	2		2		5	6	7	8	fx (MM)/DCC				
243	16	3	1	2		5	6	7	8	fx (MM)/DCC				
244	16	4			3	5	6	7	8	fx (MM)/DCC				
245	16	5	1		3	5	6	7	8	fx (MM)/DCC				
246	16	6		2	3	5	6	7	8	fx (MM)/DCC				
247	16	7	1	2	3	5	6	7	8	fx (MM)/DCC				
248	16	8			4	5	6	7	8	fx (MM)/DCC				
249	16	9	1		4	5	6	7	8	fx (MM)/DCC				
250	16	10		2	4	5	6	7	8	fx (MM)/DCC				
251	16	11	1	2		4	5	6	7	8	fx (MM)/DCC			
252	16	12			3	4	5	6	7	8	fx (MM)/DCC			
253	16	13	1		3	4	5	6	7	8	fx (MM)/DCC			
254	16	14		2	3	4	5	6	7	8	fx (MM)/DCC			
255	16	15	1	2	3	4	5	6	7	8	fx (MM)/DCC			
256	16	16								9	fx (MM)/DCC			
257	17	1	1							9	fx (MM)/DCC			

			10 (0/1)									
258	17	2		2						9	fx (MM)/DCC	
259	17	3	1	2						9	fx (MM)/DCC	
260	17	4			3					9	fx (MM)/DCC	
261	17	5	1		3					9	fx (MM)/DCC	
262	17	6		2	3					9	fx (MM)/DCC	
263	17	7	1	2	3					9	fx (MM)/DCC	
264	17	8				4				9	fx (MM)/DCC	
265	17	9	1			4				9	fx (MM)/DCC	
266	17	10		2	4					9	fx (MM)/DCC	
267	17	11	1	2		4				9	fx (MM)/DCC	
268	17	12			3	4				9	fx (MM)/DCC	
269	17	13	1		3	4				9	fx (MM)/DCC	
270	17	14		2	3	4				9	fx (MM)/DCC	
271	17	15	1	2	3	4				9	fx (MM)/DCC	
272	17	16					5			9	fx (MM)/DCC	
273	18	1	1				5			9	fx (MM)/DCC	
274	18	2		2			5			9	fx (MM)/DCC	
275	18	3	1	2			5			9	fx (MM)/DCC	
276	18	4			3		5			9	fx (MM)/DCC	
277	18	5	1		3		5			9	fx (MM)/DCC	
278	18	6		2	3		5			9	fx (MM)/DCC	
279	18	7	1	2	3		5			9	fx (MM)/DCC	
280	18	8				4	5			9	fx (MM)/DCC	
281	18	9	1			4	5			9	fx (MM)/DCC	
282	18	10		2		4	5			9	fx (MM)/DCC	
283	18	11	1	2		4	5			9	fx (MM)/DCC	

											
		10 (0/1)									
284	18	12		3	4	5		9	fx (MM)/DCC		
285	18	13	1	3	4	5		9	fx (MM)/DCC		
286	18	14		2	3	4	5	9	fx (MM)/DCC		
287	18	15	1	2	3	4	5	9	fx (MM)/DCC		
288	18	16					6	9	fx (MM)/DCC		
289	19	1	1				6	9	fx (MM)/DCC		
290	19	2		2			6	9	fx (MM)/DCC		
291	19	3	1	2			6	9	fx (MM)/DCC		
292	19	4			3		6	9	fx (MM)/DCC		
293	19	5	1		3		6	9	fx (MM)/DCC		
294	19	6		2	3		6	9	fx (MM)/DCC		
295	19	7	1	2	3		6	9	fx (MM)/DCC		
296	19	8				4	6	9	fx (MM)/DCC		
297	19	9	1			4	6	9	fx (MM)/DCC		
298	19	10		2		4	6	9	fx (MM)/DCC		
299	19	11	1	2		4	6	9	fx (MM)/DCC		
300	19	12			3	4	6	9	fx (MM)/DCC		
301	19	13	1		3	4	6	9	fx (MM)/DCC		
302	19	14		2	3	4	6	9	fx (MM)/DCC		
303	19	15	1	2	3	4	6	9	fx (MM)/DCC		
304	19	16				5	6	9	fx (MM)/DCC		
305	20	1	1			5	6	9	fx (MM)/DCC		
306	20	2		2		5	6	9	fx (MM)/DCC		
307	20	3	1	2		5	6	9	fx (MM)/DCC		
308	20	4			3	5	6	9	fx (MM)/DCC		
309	20	5	1		3	5	6	9	fx (MM)/DCC		

											
		10 (0/1)									
310	20	6		2	3		5	6		9	fx (MM)/DCC
311	20	7	1	2	3		5	6		9	fx (MM)/DCC
312	20	8				4	5	6		9	fx (MM)/DCC
313	20	9	1			4	5	6		9	fx (MM)/DCC
314	20	10		2		4	5	6		9	fx (MM)/DCC
315	20	11	1	2		4	5	6		9	fx (MM)/DCC
316	20	12			3	4	5	6		9	fx (MM)/DCC
317	20	13	1		3	4	5	6		9	fx (MM)/DCC
318	20	14		2	3	4	5	6		9	fx (MM)/DCC
319	20	15	1	2	3	4	5	6		9	fx (MM)/DCC
320	20	16						7		9	fx (MM)/DCC
321	21	1	1					7		9	--- / DCC
322	21	2		2				7		9	--- / DCC
323	21	3	1	2				7		9	--- / DCC
324	21	4			3			7		9	--- / DCC
325	21	5	1		3			7		9	--- / DCC
326	21	6		2	3			7		9	--- / DCC
327	21	7	1	2	3			7		9	--- / DCC
328	21	8				4		7		9	--- / DCC
329	21	9	1			4		7		9	--- / DCC
330	21	10		2		4		7		9	--- / DCC
331	21	11	1	2		4		7		9	--- / DCC
332	21	12			3	4		7		9	--- / DCC
333	21	13	1		3	4		7		9	--- / DCC
334	21	14		2	3	4		7		9	--- / DCC
335	21	15	1	2	3	4		7		9	--- / DCC

			10 (0/1)									
336	21	16				5	7	9	---	/	DCC	
337	22	1	1			5	7	9	---	/	DCC	
338	22	2		2		5	7	9	---	/	DCC	
339	22	3	1	2		5	7	9	---	/	DCC	
340	22	4			3	5	7	9	---	/	DCC	
341	22	5	1		3	5	7	9	---	/	DCC	
342	22	6		2	3	5	7	9	---	/	DCC	
343	22	7	1	2	3	5	7	9	---	/	DCC	
344	22	8			4	5	7	9	---	/	DCC	
345	22	9	1		4	5	7	9	---	/	DCC	
346	22	10		2	4	5	7	9	---	/	DCC	
347	22	11	1	2	4	5	7	9	---	/	DCC	
348	22	12			3	4	5	7	9	---	/	DCC
349	22	13	1		3	4	5	7	9	---	/	DCC
350	22	14		2	3	4	5	7	9	---	/	DCC
351	22	15	1	2	3	4	5	7	9	---	/	DCC
352	22	16				6	7	9	---	/	DCC	
353	23	1	1			6	7	9	---	/	DCC	
354	23	2		2		6	7	9	---	/	DCC	
355	23	3	1	2		6	7	9	---	/	DCC	
356	23	4			3	6	7	9	---	/	DCC	
357	23	5	1		3	6	7	9	---	/	DCC	
358	23	6		2	3	6	7	9	---	/	DCC	
359	23	7	1	2	3	6	7	9	---	/	DCC	
360	23	8			4	6	7	9	---	/	DCC	
361	23	9	1		4	6	7	9	---	/	DCC	

			10 (0/1)											
362	23	10		2		4		6	7	9	---	/	DCC	
363	23	11	1	2		4		6	7	9	---	/	DCC	
364	23	12			3	4		6	7	9	---	/	DCC	
365	23	13	1		3	4		6	7	9	---	/	DCC	
366	23	14		2	3	4		6	7	9	---	/	DCC	
367	23	15	1	2	3	4		6	7	9	---	/	DCC	
368	23	16						5	6	7	9	---	/	DCC
369	24	1	1					5	6	7	9	---	/	DCC
370	24	2		2				5	6	7	9	---	/	DCC
371	24	3	1	2				5	6	7	9	---	/	DCC
372	24	4			3			5	6	7	9	---	/	DCC
373	24	5	1		3			5	6	7	9	---	/	DCC
374	24	6		2	3			5	6	7	9	---	/	DCC
375	24	7	1	2	3			5	6	7	9	---	/	DCC
376	24	8				4	5	6	7	9	---	/	DCC	
377	24	9	1			4	5	6	7	9	---	/	DCC	
378	24	10		2		4	5	6	7	9	---	/	DCC	
379	24	11	1	2		4	5	6	7	9	---	/	DCC	
380	24	12			3	4	5	6	7	9	---	/	DCC	
381	24	13	1		3	4	5	6	7	9	---	/	DCC	
382	24	14		2	3	4	5	6	7	9	---	/	DCC	
383	24	15	1	2	3	4	5	6	7	9	---	/	DCC	
384	24	16								8	9	---	/	DCC
385	25	1	1							8	9	---	/	DCC
386	25	2		2						8	9	---	/	DCC
387	25	3	1	2						8	9	---	/	DCC

			10 (0/1)									
388	25	4			3				8	9	---	/DCC
389	25	5	1		3				8	9	---	/DCC
390	25	6		2	3				8	9	---	/DCC
391	25	7	1	2	3				8	9	---	/DCC
392	25	8				4			8	9	---	/DCC
393	25	9	1			4			8	9	---	/DCC
394	25	10		2		4			8	9	---	/DCC
395	25	11	1	2		4			8	9	---	/DCC
396	25	12			3	4			8	9	---	/DCC
397	25	13	1		3	4			8	9	---	/DCC
398	25	14		2	3	4			8	9	---	/DCC
399	25	15	1	2	3	4			8	9	---	/DCC
400	25	16					5		8	9	---	/DCC
401	26	1	1				5		8	9	---	/DCC
402	26	2		2			5		8	9	---	/DCC
403	26	3	1	2			5		8	9	---	/DCC
404	26	4			3		5		8	9	---	/DCC
405	26	5	1		3		5		8	9	---	/DCC
406	26	6		2	3		5		8	9	---	/DCC
407	26	7	1	2	3		5		8	9	---	/DCC
408	26	8				4	5		8	9	---	/DCC
409	26	9	1			4	5		8	9	---	/DCC
410	26	10		2		4	5		8	9	---	/DCC
411	26	11	1	2		4	5		8	9	---	/DCC
412	26	12			3	4	5		8	9	---	/DCC
413	26	13	1		3	4	5		8	9	---	/DCC

			10 (0/1)									
414	26	14		2	3	4	5		8	9	---	/DCC
415	26	15	1	2	3	4	5		8	9	---	/DCC
416	26	16						6	8	9	---	/DCC
417	27	1	1					6	8	9	---	/DCC
418	27	2		2				6	8	9	---	/DCC
419	27	3	1	2				6	8	9	---	/DCC
420	27	4			3			6	8	9	---	/DCC
421	27	5	1		3			6	8	9	---	/DCC
422	27	6		2	3			6	8	9	---	/DCC
423	27	7	1	2	3			6	8	9	---	/DCC
424	27	8				4		6	8	9	---	/DCC
425	27	9	1			4		6	8	9	---	/DCC
426	27	10		2		4		6	8	9	---	/DCC
427	27	11	1	2		4		6	8	9	---	/DCC
428	27	12			3	4		6	8	9	---	/DCC
429	27	13	1		3	4		6	8	9	---	/DCC
430	27	14		2	3	4		6	8	9	---	/DCC
431	27	15	1	2	3	4		6	8	9	---	/DCC
432	27	16					5	6	8	9	---	/DCC
433	28	1	1				5	6	8	9	---	/DCC
434	28	2		2			5	6	8	9	---	/DCC
435	28	3	1	2			5	6	8	9	---	/DCC
436	28	4			3		5	6	8	9	---	/DCC
437	28	5	1		3		5	6	8	9	---	/DCC
438	28	6		2	3		5	6	8	9	---	/DCC
439	28	7	1	2	3		5	6	8	9	---	/DCC

			10 (0/1)										
440	28	8			4	5	6		8	9	---	/DCC	
441	28	9	1		4	5	6		8	9	---	/DCC	
442	28	10		2	4	5	6		8	9	---	/DCC	
443	28	11	1	2	4	5	6		8	9	---	/DCC	
444	28	12			3	4	5	6		8	9	---	/DCC
445	28	13	1		3	4	5	6		8	9	---	/DCC
446	28	14		2	3	4	5	6		8	9	---	/DCC
447	28	15	1	2	3	4	5	6		8	9	---	/DCC
448	28	16							7	8	9	---	/DCC
449	29	1	1						7	8	9	---	/DCC
450	29	2		2					7	8	9	---	/DCC
451	29	3	1	2					7	8	9	---	/DCC
452	29	4			3				7	8	9	---	/DCC
453	29	5	1		3				7	8	9	---	/DCC
454	29	6		2	3				7	8	9	---	/DCC
455	29	7	1	2	3				7	8	9	---	/DCC
456	29	8				4			7	8	9	---	/DCC
457	29	9	1			4			7	8	9	---	/DCC
458	29	10		2		4			7	8	9	---	/DCC
459	29	11	1	2		4			7	8	9	---	/DCC
460	29	12			3	4			7	8	9	---	/DCC
461	29	13	1		3	4			7	8	9	---	/DCC
462	29	14		2	3	4			7	8	9	---	/DCC
463	29	15	1	2	3	4			7	8	9	---	/DCC
464	29	16					5		7	8	9	---	/DCC
465	30	1	1				5		7	8	9	---	/DCC

			10 (0/1)										
466	30	2		2			5		7	8	9	---	/DCC
467	30	3	1	2			5		7	8	9	---	/DCC
468	30	4			3		5		7	8	9	---	/DCC
469	30	5	1		3		5		7	8	9	---	/DCC
470	30	6		2	3		5		7	8	9	---	/DCC
471	30	7	1	2	3		5		7	8	9	---	/DCC
472	30	8					4	5	7	8	9	---	/DCC
473	30	9	1				4	5	7	8	9	---	/DCC
474	30	10		2			4	5	7	8	9	---	/DCC
475	30	11	1	2			4	5	7	8	9	---	/DCC
476	30	12			3	4	5		7	8	9	---	/DCC
477	30	13	1		3	4	5		7	8	9	---	/DCC
478	30	14		2	3	4	5		7	8	9	---	/DCC
479	30	15	1	2	3	4	5		7	8	9	---	/DCC
480	30	16						6	7	8	9	---	/DCC
481	31	1	1					6	7	8	9	---	/DCC
482	31	2		2				6	7	8	9	---	/DCC
483	31	3	1	2				6	7	8	9	---	/DCC
484	31	4			3			6	7	8	9	---	/DCC
485	31	5	1		3			6	7	8	9	---	/DCC
486	31	6		2	3			6	7	8	9	---	/DCC
487	31	7	1	2	3			6	7	8	9	---	/DCC
488	31	8					4	6	7	8	9	---	/DCC
489	31	9	1				4	6	7	8	9	---	/DCC
490	31	10		2			4	6	7	8	9	---	/DCC
491	31	11	1	2			4	6	7	8	9	---	/DCC

			10 (0/1)									
492	31	12			3	4		6	7	8	9	--- / DCC
493	31	13	1		3	4		6	7	8	9	--- / DCC
494	31	14		2	3	4		6	7	8	9	--- / DCC
495	31	15	1	2	3	4		6	7	8	9	--- / DCC
496	31	16					5	6	7	8	9	--- / DCC
497	32	1	1				5	6	7	8	9	--- / DCC
498	32	2		2			5	6	7	8	9	--- / DCC
499	32	3	1	2			5	6	7	8	9	--- / DCC
500	32	4			3		5	6	7	8	9	--- / DCC
501	32	5	1		3		5	6	7	8	9	--- / DCC
502	32	6		2	3		5	6	7	8	9	--- / DCC
503	32	7	1	2	3		5	6	7	8	9	--- / DCC
504	32	8				4	5	6	7	8	9	--- / DCC
505	32	9	1			4	5	6	7	8	9	--- / DCC
506	32	10		2		4	5	6	7	8	9	--- / DCC
507	32	11	1	2		4	5	6	7	8	9	--- / DCC
508	32	12			3	4	5	6	7	8	9	--- / DCC
509	32	13	1		3	4	5	6	7	8	9	--- / DCC
510	32	14		2	3	4	5	6	7	8	9	--- / DCC
511	32	15	1	2	3	4	5	6	7	8	9	--- / DCC

Adressen größer 511 können nur im DCC Format ausgegeben werden und müssen mit der CV Programmierung über das Programmiergleis durchgeführt werden.

Addresses larger than 511 can only be assigned in the DCC format and must be done by programming a CV using the programming track.

Les adresses supérieures à 511 peuvent uniquement être éditées dans le format DCC et doivent être exécutées avec la programmation des CV via la voie de programmation.


Adressen groter dan 511 kunnen alleen in het DCC formaat gebruikt worden en moeten met de CV programmering via het programmeerspoor ingesteld worden.

Aufbau • Setup • Montage • Opbouwen

Kabelfarben

- 1 rot / red / rouge / rood /
- 2 braun / brown / brun / bruin
- 3 gelb / yellow / jaune / geel
- 4 violett / violett / violet / paars
- 5 rot-braun / red-brown / rouge-brun / rood-bruin
- 6 rot-grün / red-green / rouge-vert / rood-groen
- 7 weiß / white / blanc / wit

Anschluss Programmiergleis
Connections for the Programming Track
Branchement voie de programmation
Aansluiten op het programmeerspoor





Decoder in das C-Gleis einbauen

Installing Decoders in C Track

Intégration du décodeur dans la voie C

Decoder onder de C-rail inbouwen




Unterflurmontage des Decoders:


Below-baseboard installation of the decoder:

Montage du décodeur sous le plateau


Ondervloermontage van de decoder




Befestigung am C-Gleis • Installation with C Track • Fixation à la voie C • Bevestiging aan C-rail •



Märklin C-Gleis







Trix C-Gleis




Signalabschnitt Isolieren und Anschließen
 Insulating the Signal Block and Making Its Connections
 Isoler la partie du signal et brancher
 Stopsectie isoleren en aansluiten

Montage auf K-Gleis Fundament • Slide the mast onto the K Track base •
 Glisser le mât sur la plaque de voie K • Mast op de K-rail plaat schuiven








Signalabschnitt isolieren und anschließen; zusätzlich benötigen Sie 1x 7504 u. 1x 7500
 Isolate and connect the signal block; additional materials required 1 x 7504 and 1 x 7500
 Isolez et raccordez la section du signal ; il vous faut en outre 1x 7504 u. 1x 7500
 Stopsectie isoleren en aansluiten; daarnaast heeft u 1 x 7504 en 1x 7500 nodig

Anschluss Bremsmodul • Connections for the Braking Module • Branchement module de freinage
 Aansluiten afremmodule • Conexión del módulo de frenado • Connessioni del modulo di frenatura
 Anslutning av bromsmodul • Tíslutning bremsemodul




Steigung oder Gefälle beim Signalmast ausgleichen (3 % oder 5 %)

Level out an Ascending or Descending Grade at a Signal Mast (3% or 5%)


Equilibrage de la pente près d'un mât de signal (3 % ou 5 %)

Bij stijging of daling de mast bijstellen (3 % of 5 %)



märklin

H0



E I S DK

Lichtsignal

76471/76472/76491/76493/76494

Indice de contenido	Página	Innehållsförteckning	Sidan
Posiciones de las señales en la realidad	3	Signalbilder hos före bilden	3
Uso previsto	6	Användningsområde	12
Alcance de suministro	6	Innehåll	12
Instrucciones de seguridad	6	Säkerhetsföreskrifter	12
Consejos importantes	6	Viktig information	12
Datos técnicos	6	Tekniska data	12
Funciones	6	Funktioner	12
Montaje de la señal	7	Signal-inbyggnad	13
Programación con CS 2	7	Programmering med CS 2	13
Eliminación	8	Källsortering	14
Garantía	8	Garanti	14
Configuración de modo de funcionamiento y direcciones	18	Ställ in driftstyp och adress	18
Montaje	29	Montering	29
Allega decalcomanie	39	Bifoga dekaler	39

Indice del contenido	Página	Indholdsfortegnelse	Side
Aspetti del segnalamento nel caso del prototipo	3	Signalbilleder på forbilledet	3
Impiego commisurato alla destinazione	9	Hensigtsmæssig anvendelse	15
Corredo di forniture	9	Leveringsomfang	15
Avvertenze di sicurezza	9	Sikkerhedsvejledning	15
Avvertenze importanti	9	Vigtig information	15
Dati tecnici	9	Tekniske data	15
Funzioni	9	Funktioner	15
Montaggio del segnale	10	Signalindbygning	16
Programmazione con CS 2	10	Programmering med CS 2	16
Smaltimento	11	Bortskaffelse	17
Garanzia	11	Garanti	17
Impostate tipo di funzionamento e indirizzi	18	Indstil driftsart og adresser	18
Montaggio	29	Forsamling	29
Coloque las calcomanías	39	Vedhæft decals	39

Posiciones de las señales en la realidad

Aspetti del segnalamento nel caso del prototipo

Signalbilder hos förebilden

Signalbilleder på forbilledet

Imagen de la señal de bloqueo de la vía (76471, 76472): Aspetto del segnale basso di manovra (76471, 76472): Signalschema spårspärrsignal (76471, 76472): Signalbillede sporspærresignal (76471, 76472):		
Significado: Significato: Innebörd: Betydning:	Aniobras permitidas Manovra consentita rangerfart tillåtet Rangering tilladt	Paro Arresto Stopp Stop

Posiciones de las señales en la realidad

Aspetti del segnalamento nel caso del prototipo

Signalbilder hos förebilden

Signalbilleder på forbilledet

Posición señal principal: Aspetti di segnalamento di un segnale principale: Signalbild huvudsignal: Signalbillede for hovedsignal:	 76491  76493  76494	 76491  76493  76494	 76493  76494	 76494
Significado: Significato: Innebörd: Betydning:	Marcha Via libera Körning Kør	Paro Arresto Stopp Stop	Marcha lenta Rallentamento Krypfart Langsom kørsel	Paro-maniobras permitidas Arresto-movimento di manovra consentito Stopp-rangerfart tillåtet Stop - Rangering tilladt

Corriente de tracción:

Corrente di trazione:

Körström:

Kørestrøm:

76471 76472				
76491				
76493				
76494				
	encendida inserita till til	apagada esclusa från fra	encendida inserita till til	encendida inserita till til

Uso previsto

- La señal ha sido concebida para su montaje en maquetas de trenes digitales H0.
- Está permitido utilizar la señal para funcionamiento analógico solo con el panel de mando 72760.
- Está permitido su uso solo en recintos cerrados.

Alcance de suministro

1 señal
1 decoder con placa soporte
1 cable con conector de 2 polos, rojo y marrón
1 cable con conector de 3 polos, rojo y rojo
1 cables con conector de 2 polos, blanco y violeta
1 cable con conector de 3 polos, violeta, rojo-verde, rojo-marrón
1 placa base para vía C con cubierta
1 placa base para vía K con cubierta
1 cuña de pendiente
1 cubierta para montaje bajo el suelo
1 tornillo 2 x 10 mm
2 tornillos 2,5 x 20mm
4 aislamientos (rojo) para vía C (1 pieza inyectada)
2 aislamientos de conductor central (gris) para vía K
1 toma de conductor central para vía K
1 juego de indicadores deslizantes para identificación
Instrucciones de montaje
Documento de garantía

Instrucciones de seguridad

- **¡ATENCIÓN!** Por su funcionalidad, incluye aristas cortantes y puntas.
- Realizar los trabajos de cableado y montaje siempre sin tensión eléctrica. En caso contrario, se pueden producir peligrosas corrientes a través del cuerpo y, por tanto, lesiones físicas.
- **Asegurar que la señal funcione solo a la tensión admisible** (ver Datos técnicos).

Consejos importantes

- Las instrucciones de empleo forman parte integrante del producto y, por este motivo, deben conservarse y entregarse al nuevo comprador en el caso de venta o transmisión del producto.
- Los postes de las señales 76371/76372/76391/76393/76394 no pueden utilizarse con esta electrónica (decoder)
- Para las reparaciones, por favor dirijase a su distribuidor Märklin.
- Eliminación: www.maerklin.com/en/imprint.html

Datos técnicos

Tensión de alimentación	16 - 20V
Carga admisible	≤ 100 mA
Carga de salida de vía	máx. 2 A
Rigidez dieléctrica	máx. 40 V

Funciones

- Apta para multiprotocolo: fx (MM), mfx* y DCC
- Selección del modo de funcionamiento con microint. DIP
- Direcciones configurables con microint. DIP:
1-256 fx (MM) (Control Unit 6021)

* mfx no está disponible hasta la versión de software 4.0 de la CS2 (2º trimestre 2015)

1-320 fx (MM) (Central Station 6021x/Mobile Station 60653)

1-511 (DCC)

- Direcciones programables vía CV
- 1-2.040 DCC**
- Modificaciones de las propiedades vía CV
- Alimentación eléctrica vía circuito digital

Montaje de la señal

Antes del montaje propiamente dicho, debe programarse la señal.

Está permitido ejecutar las siguientes operaciones únicamente sin tensión eléctrica:

Configuración de la dirección en el modo de funcionamiento mediante el microint. DIP:

- Configuración del modo de funcionamiento con microint. DIP 10
Microinterruptor 10 retirado = fx (MM) / mfx
Microinterruptor 10 colocado = DCC
- fx (MM)/DCC Configuración de la dirección con microint. DIP (Tabla a partir de página 18)

Tenga presente lo siguiente: Realizar la configuración con el microint. DIP siempre sin tensión eléctrica. La señal no identifica las posiciones actuales del microinterruptor hasta que se activa la tensión.

Programación con CS2

fx (MM)

La programación de variables CV debe realizarse en la vía de programación. Está permitido conectar a la vía de programación **siempre solo una señal**.

En el modo fx (MM) pueden modificarse las siguientes CVs: CV 40, 45, 48 y 50.

Durante la operación de programación, la lámpara de la señal destella y, a diferencia de ello, durante la operación de programación, la lámpara de la señal destella mientras que, por el contrario, durante la programación con la Central Station la señal se conmuta. Una vez finalizada la programación, se cambia la señal a «Marcha».

Antes de la programación con la Mobile Station 2, debe haberse creado una locomotora ficticia fx con la dirección de la señal. Activar una vez la señal, acto seguido cambiar las configuraciones de las variables CV deseadas y, por último, conmutar de nuevo la señal.

Encontrará el procedimiento en la programación con la Control Unit 6021 en www.maerklin.de -> Tools & Downloads -> Technische Informationen.

Para realizar la programación con otras unidades de control, consulte su manual de instrucciones de empleo.

DCC

La programación de las CVs debe realizarse en la vía de programación. Está permitido conectar a la vía de programación **siempre solo una señal**.

Durante la transmisión de datos, a modo de comprobación, luce el farol de la señal.

Para realizar la programación con otras unidades de control, consulte el manual de instrucciones de empleo de la unidad en cuestión.

CV para fx (MM) y DCC

En fx (MM), es posible configurar la dirección solo con el microinterruptor DIP. Los valores entre paréntesis representan la configuración de fábrica.

CV	Significado	Valores	
1	Dirección 1 - 255	1-255 (1)	solo DCC
9	Direcciones 256 - 2040	0-7 (0)	solo DCC
33 PoM*	Número de direcciones de partida	0 (0)	DCC solo lectura
40 PoM*	Alumbrado	0 - 15 (15)	0 Luz apagada Regular intensidad a 0-15, en donde 15 equivale a brillo 100%
45 PoM*	señal absoluta 76471/76472 76491 76493 76494	1 2 3 4	Señal de bloqueo de vía Señal de bloqueo Señal de entrada a estación Señal de salida de estación
48 PoM*	Tiempo de conmutación LED encendido/apagado	0 - 3	0 = 0 s 1 = 0,175 s 2 = 0,35 s 3 = 0,5 s
50 PoM*	Comportamiento de transición de señales	0 - 3	0 = simultánea 1 = consecutiva 2 = consecutiva con pausa de 0,1 s 3 = consecutiva con pausa de 0,5 s


*La programación en marcha PoM, siempre que así lo soporte la unidad de control, puede realizarse en la vía principal.

Configuración y cálculo de las direcciones mayores que 255 (DCC):

P. ej., dirección 1044 -> 1044:256=4,078125. El valor antes de la coma

(4) debe registrarse en la variable CV 9. El valor decimal (0.078125) se multiplica por 256 $0,078125 \times 256 = 20$. El valor calculado, 20, debe registrarse en la variable CV 1.

Eliminación



Indicaciones para protección del medio ambiente: Los productos identificados con el cubo de basura tachado no deben eliminarse junto con la basura doméstica normal y corriente una vez alcanzado el final de su vida útil, sino que deben entregarse en un punto de recogida para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos. El símbolo que aparece en el producto, en las instrucciones de empleo o en el embalaje hace referencia a ello. Los materiales son reutilizables conforme a su identificación. Con la reutilización, el aprovechamiento de los materiales u otras formas de reciclado de aparatos viejos hacemos una aportación importante a la protección del medio ambiente. Consulte en su Ayuntamiento cuál es la entidad de recogida competente.

Garantía

La garantía legal y la garantía del fabricante se basan en el documento de garantía adjunto.

- Para reparaciones, diríjase a su distribuidor profesional de Märklin- o a
Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Reparaturservice
Stuttgarter Str. 55 - 57
73033 Göppingen
Germany
Tel: +49 7161 608 222
E-Mail: service@maerklin.de

Impiego commisurato alla destinazione

- Tale segnale è da installare in impianti di ferrovia in miniatura H0 digitali.
- Per il funzionamento analogico tale segnale deve venire impiegato solo con il quadro di comando 72760.
- Deve venire utilizzato soltanto in ambienti chiusi.

Corredo di fornitura

- 1 segnale
- 1 Decoder con piastra di fissaggio
- 1 cavetto con spina a 2 poli, rosso e marrone
- 1 cavetto con spina a 3 poli, rosso e rosso
- 1 cavetto bianco e viola con spina a 2 poli
- 1 cavetto con spina a 3 poli, violetto, rosso-verde, rosso-marrone
- 1 basamento di binario C con copertura
- 1 basamento di binario K con copertura
- 1 cuneo per pendenza
- 1 coperchio per montaggio sotto plancia
- 1 vite 2 x10mm
- 2 viti 2,5 x 20mm
- 4 isolamenti (rossi) per binario C (1 pressofusione)
- 2 isolamenti per conduttore centrale (grigio) per binario K
- 1 connessione per conduttore centrale per binario K
- 1 figure trasferibili per identificazione
- Istruzioni di montaggio
- Certificato di garanzia

Avvertenze di sicurezza

- **ATTENZIONE!** Bordi e spigoli acuminati per necessità funzionali.
- Eseguire i lavori di cablaggio e montaggio soltanto nelle condizioni di assenza di tensione. In caso di mancato rispetto,

questo può portare a pericolose correnti corporee e pertanto a ferimenti.

- **Si faccia funzionare il segnale solamente con la tensione ammissibile** (si vedano i dati tecnici).

Avvertenze importanti

- Le istruzioni di impiego costituiscono parte integrante del prodotto e devono pertanto venire conservate con cura nonché consegnate insieme in caso di cessione a terzi del prodotto.
- I paletti da segnale dei segnali 76371/76372/76391/76393/76394 non possono venire usati con questo modulo elettronico (Decoder)
- Per riparazioni Vi preghiamo di rivolgerVi al Vostro rivenditore specialista Märklin.
- Smaltimento: www.maerklin.com/en/imprint.html

Dati tecnici

- | | |
|------------------------------------|-----------|
| • Tensione di alimentazione | 16 - 20V |
| • Carico | ≤ 100 mA |
| • Carico all'uscita per il binario | max. 2 A |
| • Resistenza alla tensione | max. 40 V |

Funzioni

- Adatto a protocolli multipli: fx (MM), mfx* e DCC
- Impostazione del tipo di esercizio a mezzo commutatore DIP
- Indirizzi impostabili con commutatore DIP:
 - 1-256** fx (MM) (Control Unit 6021)
 - 1-320** fx (MM) (Central Station 6021x/Mobile Station 60653)
 - 1-511** (DCC)
- Indirizzi programmabili tramite le CV
 - 1-2.040** DCC
- Variazioni delle caratteristiche tramite le CV

- Alimentazione di corrente tramite circuito di corrente digitale
- Illuminazione del segnale disattivabile oppure attivabile

Montaggio del segnale

Prima del vero e proprio montaggio il segnale deve venire programmato.

I seguenti passi del lavoro devono venire eseguiti soltanto nelle condizioni esenti da tensione:

Impostazione dell'indirizzo e del tipo di funzionamento mediante il commutatore DIP:

- Impostazione del tipo di funzionamento con commutatore DIP 10
Commutatore 10 off = fx (MM) / mfx
Commutatore 10 on = DCC
- fx (MM)/DCC impostazione dell'indirizzo con commutatore DIP (Tabella da pagina 18)

Prestate attenzione: Intraprendere le impostazioni con il commutatore DIP-Schalter sempre senza tensione. Il segnale riconosce le disposizioni attuali del commutatore solo con l'accensione della tensione.

Programmazione con CS 2

fx (MM)

La programmazione delle CV deve avvenire sul binario di programmazione. Al binario di programmazione deve venire collegato **sempre soltanto un segnale**.

Le seguenti CV possono venire modificate nel caso di fx (MM): CV 40, 45, 48 e 50.

Durante la procedura di programmazione la luce del segnale lampeggia, in modo differente da ciò durante la programmazione

con la Central Station il segnale è acceso. Dopo la conclusione del procedimento di programmazione il segnale viene disposto su „via libera“.

Prima della programmazione con la Mobile Station 2 deve venire inserita una fittizia locomotiva fx con l'indirizzo del segnale. Azionare una volta tale segnale, dopodiché commutare sulle impostazioni CV desiderate, modificarle e per concludere commutare ancora una volta il segnale.

Il procedimento durante la programmazione con la Control Unit 6021 potete trovarlo su www.maerklin.de -> Tools & Downloads -> Technische Informationen.

La programmazione con altri apparati siete pregati di desumerla dalle istruzioni di azionamento del rispettivo apparato di controllo.

DCC

La programmazione delle CV deve avvenire sul binario di programmazione. Al binario di programmazione deve venire collegato **sempre soltanto un segnale**.

Durante il trasferimento dei dati per controllo lampeggia il fanale sul segnale.

La programmazione con altri apparati siete pregati di desumerla dalle istruzioni di azionamento del rispettivo apparato di controllo.

CV per fx (MM) e DCC

Sotto fx (MM) l'indirizzo può venire impostato solo con il commutatore DIP. I valore in parentesi sono le impostazioni di fabbrica.

CV	Significato	Valore	
1	Indirizzi 1 - 255	1-255 (1)	solo DCC
9	Indirizzi 256 - 204	0-7 (0)	solo DCC
33	Numero dell'indirizzo di uscita		DCC solo lettura
40 PoM*	Illuminazione	0 - 15 (15)	0 luce spenta attenuazione 0-15, dove 15 = 100% uguale a luminosità
45 PoM*	segnale principale 76471/76472	1	Segnale di blocco del binario
	76491	2	Segnale di blocco
	76493	3	Segnale di ingresso
	76494	4	Segnale di partenza
48 PoM*	Tempo di commutazione LED acceso/spento	0 - 3	0 = 0s 1 = 0,175s 2 = 0,35s 3 = 0,5s
50 PoM*	Comportamento di dissolvenza		0 = contemporaneo 1 = sequenziale 2 = sequenziale 0,1s di pausa 3 = sequenziale 0,5s di pausa

*La programmazione PoM avviene sul binario principale, purché essa venga supportata all'apparato di comando.

Impostazione e calcolo degli indirizzi maggiori di 255 (DCC):

Ad es. indirizzo 1044 -> $1044:256=4,078125$. Il valore prima della virgola (4) viene inserito in CV 9. Il valore dopo la virgola

(0,078125) viene moltiplicato per 256: $0,078125 \times 256 = 20$. Il valore calcolato 20 deve venire inserito nella CV 1.

Smaltimento



Avvertenze per la salvaguardia ambientale: i prodotti che sono contraddistinti con la pattumiera cancellata, alla fine della loro durata di vita non devono venire smaltiti tramite i normali rifiuti domestici, bensì devono venire conferiti ad un punto di raccolta per il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici. Tale simbolo sul prodotto, sulle istruzioni di impiego oppure sulla confezione dà avviso di questo. I materiali sono nuovamente utilizzabili in conformità al loro simbolo di riconoscimento. Con il riutilizzo, la valorizzazione dei materiali oppure altre forme di recupero degli apparecchi vecchi Voi fornite un importante contributo alla salvaguardia del nostro ambiente. Vi preghiamo di chiedere presso la Vostra amministrazione municipale i punti di smaltimento autorizzati.

Garanzia

Prestazioni di garanzia e garanzie in conformità all'accluso certificato di garanzia.

- Per riparazioni Vi preghiamo di rivolgerVi al Vostro rivenditore specialista Märklin oppure a
Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Reparaturservice
Stuttgarter Str. 55 - 57
73033 Göppingen
Germany
Tel: +49 7161 608 222
E-Mail: service@maerklin.de

Användningsområde

- Signal avsedd för inbyggnad i digitala H0-modelljärnvägar.
- Vid analog drift får signalen endast användas tillsammans med ställpult nr 72760.
- Signalen får endast användas i torra utrymmen.

Innehåll

- 1 Signal
- 1 Dekoder med fästesplatta
- 1 Kabel med 2-polig stickkontakt, röd och brun
- 1 Kabel med 3-polig stickkontakt, röd och röd
- 1 Kabel med stickkontakt, 2 polig, vit och violett
- 1 Kabel med 3-polig stickkontakt, violett, röd-brun, röd-grön
- 1 Fundament C-skena med lock
- 1 Fundament K-skena med lock
- 1 Lutningskil
- 1 Skydd, för montage under anläggningsplattan
- 1 Skruvar 2 x 10mm
- 2 Skruvar 2,5 x 20mm
- 4 Isoleringar (röda) för C-räls (1 sats m. 4 st)
- 2 Mittledar-isoleringar (grå) för K-räls
- 1 Mittledar-anslutning för K-räls
- 1 Dekal för uppmärkning
- 1 Bruksanvisning med schablon för montage på anläggningens undersida
- 1 Garantisedel

Säkerhetsföreskrifter

- **WARNING!** Funktionsbetingade vassa kanter och spetsar.
- **OBS!** Risk för farliga elstötar och risk för kroppsskada! Infästning av kablar, elanslutningar och montage får därför endast

göras i spänningslöst tillstånd.

- **Signalen får endast matas med tillåten/korrekt spänning!** (Se tekniska data i bruksanvisningen.)

Viktig information

- Bruksanvisningen är en del av denna produkt och måste därför sparas och den skall medfölja vid överlåtelse av produkten till tredje man.
- Signalmaster till signalerna 76371/76372/76391/76393/76394 kan inte användas tillsammans med denna elektronikenhet (dekoder)
- För ev. reparation måste man vända sig till sin Märklin-fackhandlare.
- För hantering som avfall v.g. se: www.maerklin.com/en/imprint.html

Tekniska data

- | | |
|-------------------------|-----------|
| • Strömförsörjning | 16 - 20V |
| • Belastning | ≤ 100 mA |
| • Belastning spårutgång | max. 2 A |
| • Spänning | max. 40 V |

Funktioner

- Anpassade för multiprotokoll:fx (MM), mfx* och DCC
- Inställning av drifttyp görs med DIP-switchar
- Inställbara adresser med DIP-switchar:
 - 1-256** fx (MM) (ControlUnit 6021)
 - 1-320** fx (MM) (Central Station 6021x/Mobile Station 60653)
 - 1-511** (DCC)
- Programmerbara adresser via CV
 - 1-2.040** DCC
- Ändring av egenskaper via CV

* mfx först fr.o.m. CS2 softwareversion 4.0 (2:a kvartalet 2015)

- Strömförsörjning via den digitala strömkretsen

Signal-inbyggnad

Innan signalen byggs in/kopplas in i anläggningen måste den programmeras.

Följande arbetsmoment får endast utföras i spänningslöst tillstånd:

Inställning av adresser och drifttyp med DIP-switchar:

- Inställning av drifttyp med DIP-switch 10
Switch 10 off = fx (MM) / mfx
Switch 10 on = DCC
- fx (MM)/DCC inställning av adresser med DIP-switchar (tabeller på sidan 18)

Observera: Inställningar med DIP-switchar får endast göras i spänningslöst tillstånd! Signalen visar den aktuella inställningen först efter att elspänningen anslutits.

Programmering med CS 2

fx (MM)

CV-programmering måste göras via programmeringsspåret.

OBS! Endast en enda signal i taget får anslutas till programmeringsspåret.

Följande CV kan ändras med fx (MM): CV 40, 45, 48 och 50.

Under pågående programmering blinkar signalens lyktor, ev. avvikelser under programmeringen kan ändras med Central Station. Efter avslutad programmering är signalen ställd på "kör".

Innan programmering med Mobile Station 2 måste man skriva in ett fx "dummy-lok" med signalens adress. Ändra därefter signalställningen en gång, byt därefter till önskad CV-inställning,

ändra och avsluta med att ännu en gång slå om signalen.

Hur programmering genomförs med hjälp av Control Unit 6021 återfinns på www.maerklin.de -> Told & Downloads -> Technische Informationen.

Vid programmering med andra körkontroller: V.g. se bruksanvisningen till respektive körkontroll.

DCC

CV-programmering måste göras via programmeringsspåret.

OBS! Endast en enda signal i taget får anslutas till programmeringsspåret.

Under pågående dataöverföring blinkar som bekräftelse signalens lyktor.

Vid programmering med andra körkontroller: V.g. se bruksanvisningen till respektive körkontroll.

CV för fx (MM) och DCC

under fx (MM) kan adresserna endast ställas in med DIP-switcharna. Angivna värden inom klammer är fabriksinställningar.


CV	Innebörd	Värde	
1	Adresser 1 - 255	1-255 (1)	endast DCC
9	Adresser 256 - 2040	0-7 (0)	endast DCC
33	Antalet utgångsadresser	—	Endast läsning
40 PoM*	Belysning	0 - 15 (15)	0 ljuset släckt dimmer 0-15, varvid 15 = 100% ljusstyrka
45 PoM*	Huvudsignal 76471/76472 76491 76493 76494	1 2 3 4	Spårspärrsignal Blocksignal Infartssignal Utfartssignal
48 PoM*	Signalomslagstider LED till/från	1 - 3	0 = 0s 1 = 0,175s 2 = 0,35s 3 = 0,5s
50 PoM*	Signalomslags-ordning	1 - 3	0 = samtidigt 1 = efter varandra 2 = efter varandra 0,1s paus 3 = efter varandra 0,5s paus

*PoM programmering kan, om körkontrollen tillåter detta, göras via anläggningens huvudspår.

Inställning och beräkning av adresser större än 255 (DCC):

T.ex. Adress 1044 -> $1044:256=4,078125$. För in detta värde före kommatecknet (4) i CV 9. Värdet efter kommatecknet (0,078125) multipliceras med 256 $0,078125 \times 256=20$. Det framräknade värdet måste tas in i CV 1.

Källsortering



Observera miljöskyddsbestämmelserna: Produkter märkta med symbolen som föreställer en överkorsad soptunna, får när de förbrukats inte hanteras som normalt hushållsavfall, utan skall lämnas in till en återvinningsstation som tar emot kasserade elapparater och elektronikavfall. Återvinning av materialet i sådana förbrukade apparater och elektronik är ett viktigt bidrag till miljöskyddet. Vid tveksamhet: Kontakta miljöskyddet i din hemkommun och fråga efter en återvinningsstation som tar emot el- och elektronikavfall.

Garanti

Omfattning av tillverkaransvar och garantier framgår av bifogad garantisedel.

- För reparationer vänder man sig till sin Märklin-fackhandel eller till
Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Reparaturservice
Stuttgarter Str. 55 - 57
73033 Göppingen
Tyskland
Tel: +49 7161 608 222
Email: Service@maerklin.de

Hensigtsmæssig anvendelse

- Signalet er til indbygning i H0 digital-modelbaneanlæg.
- Signalet må til analogdrift kun anvendes med kontrolpanel 72760.
- Må kun anvendes i lukkede rum.

Leveringsomfang

- 1 signal
- 1 dekoder med holdeplade
- 1 kabel med stik, 2-polet, rød og brun
- 1 kabel med stik, 3-polet, rød og rød
- 1 kabel med stik 2-polet, hvid og violet
- 1 kabel med stik, 3-polet, violet, rød-grøn, rød-brun
- 1 fundament C-skinne med afdækning
- 1 fundament K-skinne med afdækning
- 1 stigningskile
- 1 afdækning til underhængt montage
- 1 skrue 2 x 10mm
- 2 skruer 2,5 x 20mm
- 4 isoleringer (rød) C-skinne (1støbt)
- 2 mellemlider-isoleringer (grå) K-skinne
- 1 mellemlider-tilslutning K-skinne
- 1 overførselsbillede til mærkning
- Indbygningvejledning med skabelon til underhængt montering
- Garantibevis

Sikkerhedsvejledning

- **BEMÆRK!** Funktionsbetingede skarpe kanter og spidser.
- Kabel- og monteringsopgaver må udelukkende foretages i spændingsfri tilstand. Manglende overholdelse kan føre til farlig strøm gennem kroppen og skader.

- Signalet må kun drives med den tilladte spænding (se tekniske data).

Vigtig information

- Betjeningsvejledningen er del af produktet og skal derfor opbevares sammen med produktet og gives videre til tredje-mand sammen med produktet.
- Signalmasterne for signalerne 76371/76372/76391/76393/76394 kan ikke anvendes sammen med denne elektronik (dekoder).
- Kontakt din Märklin-forhandler for reparationer.
- Bortskaffelse: www.maerklin.com/en/imprint.html

Tekniske data

- | | |
|---------------------------|------------|
| • Strømforsyning | 16V - 20V |
| • Belastning | ≤ 100 mA |
| • Belastning skinneudgang | maks. 2 A |
| • Holdespænding | maks. 40 V |

Funktioner

- Mulig multiprotokol: fx (MM), mfx* og DCC
- Indstilling af driftsform ved hjælp af DIP-kontakt
- Indstilling af adresser ved hjælp af DIP-kontakt:
 - 1-256** fx (MM) (Control Unit 6021)
 - 1-320** fx (MM) (Central Station 6021x/Mobile Station 60653)
 - 1-511** (DCC)
- Programmérbare adresser via CV
 - 1-2.040** DCC
- Ændring af egenskaber via CV
- Strømforsyning via digitalstrømkreds

* mfx først fra CS2 Softwareversion 4.0 (2. kvartal 2015)

Signalindbygning

Signalet skal programmeres inden indbygning.

Følgende arbejdsstrin må kun udføres i spændingsfri tilstand:

Indstilling af adresser og driftsform via DIP-kontakten:

- Indstilling af driftsform ved hjælp af DIP-kontakt 10
Kontakt 10 off = fx (MM) / mfx
Kontakt 10 on = DCC
- fx (MM)/DCC indstilling af adresser med DIP-kontakt (tabel fra side 18)

Bemærk: Indstillinger med DIP-kontakten skal altid foretages i spændingsfri tilstand. Signalet genkender først den aktuelle kontaktindstilling, når spændingen aktiveres.

Programmering med CS 2

fx (MM)

CV-programmeringen skal foretages på programmeringsskinen. Der må altid **kun tilsluttes et signal** på programmeringsskinen.

Følgende CV'er kan ændres ved fx (MM): CV 40, 45, 48 og 50.

Signallampen blinker under programmeringen; uafhængigt deraf aktiveres signalet med Central Station under programmeringen. Efter afsluttet programmering, indstilles signalet på „Kørsel“.

Inden programmering af den mobile station 2 skal der oprettes f. eks. et dummy lokomotiv med signalets adresse. Bekræft signalet en gang, skift derefter de ønskede CV-indstillinger, ændre og tilslut til sidst signalet igen.

Fremgangsmåden til programmering med Control Unit 6021 findes på www.maerklin.de -> Tools & Downloads -> Technische Informationen.

Beskrivelse af programmeringen med andre enheder findes i betjeningsvejledningen for den pågældende styreenhed.

DCC

CV-programmeringen skal foretages på programmeringsskinen. Der må altid **kun tilsluttes et signal** på programmeringsskinen. Signalets lampe blinker til kontrol under hele dataoverførslen. Beskrivelse af programmeringen med andre enheder findes i betjeningsvejledningen for den pågældende styreenhed.

CV til fx (MM) og DCC

Under fx (MM) kan adressen kun indstilles med DIP-kontakten. Værdier i parentes er fabriksindstillingerne.

CV	Betydning	Værdier	
1	Adresse 1 - 255	1-255 (1)	kun DCC
9	Adresser 256 - 2040	0-7 (0)	kun DCC
33 PoM*	Antal udgangsadresser	—	læs kun
40 PoM*	Belysning	0 - 15 (15)	0 lys fra dimmer 0-15, hvor 15 = svarer til 100 % lyshed
45 PoM*	Hovedsignal: 76471/76472 76491 76493 76494	1 2 3 4	Skinne-spærresignal Bloksignal Indkørselssignal Udkørselssignal
48 PoM*	Omkoblingstid LED til/fra	0 - 3	0=0s 1 = 0,175s 2 = 0,35s 3 = 0,5s


CV	Betydning	Værdier	
50 PoM*	Overblændingsforhold	0 - 3	0 = samtidig 1 = efter hinanden 2 = efter hinanden 0,1s pause 3 = efter hinanden 0,5s pause

*PoM kan programmeres på hovedskinnen, hvis det understøttes af styreenheden.

Indstilling og beregning af adresser større end 255 (DCC):

F. eks. adresse 1044 -> $1044:256=4,078125$. Værdien før komma (4) skal indtastes i CV 9. Værdien efter komma (0,078125) ganges med 256 ($0,078125 \times 256=20$). Den beregnede værdi 20 indtastes i CV 1.

Bortskaffelse



Bemærkninger om miljøbeskyttelse: Produkter, der er mærket med en overstreget affaldsspand, må ved slutningen af deres levetid ikke bortskaffes med det normale husholdningsaffald, men skal afleveres ved et indsamlingssted for genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr. Symbolet på [] produktet, betjeningsvejledningen eller emballagen

gør opmærksom på det. Materialerne kan genbruges jævnfør deres mærkning. Med genbrug, ophug eller andre former for udnyttelse af udtjent udstyr yder du et vigtigt bidrag til beskyttelse af miljøet. Spørg hos din kommune, hvor du finder det rigtige afleveringssted.

Garanti

Garanti jævnfør vedlagte garantibevis.


- For reparationer bedes du venligst henvende dig til din Märklin forhandler eller til
Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Reparaturservice
Stuttgarter Str. 55 - 57
73033 Göppingen
Tyskland
Tel: +49 7161 608 222 (kun fra uden for Tyskland)
E-Mail: Service@maerklin.de

Configuración de modo de funcionamiento y direcciones

Impostate tipo di funzionamento e indirizzi

Ställ in driftstyp och adress

Indstil driftsart og adresser



			 10 (0/1)									
1	1	1	1									fx (MM)/DCC
2	1	2	2									fx (MM)/DCC
3	1	3	1 2									fx (MM)/DCC
4	1	4		3								fx (MM)/DCC
5	1	5	1	3								fx (MM)/DCC
6	1	6		2 3								fx (MM)/DCC
7	1	7	1 2 3									fx (MM)/DCC
8	1	8			4							fx (MM)/DCC
9	1	9	1		4							fx (MM)/DCC
10	1	10		2	4							fx (MM)/DCC
11	1	11	1 2		4							fx (MM)/DCC
12	1	12		3	4							fx (MM)/DCC
13	1	13	1	3	4							fx (MM)/DCC
14	1	14		2	3	4						fx (MM)/DCC
15	1	15	1 2 3		4							fx (MM)/DCC
16	1	16				5						fx (MM)/DCC
17	2	1	1			5						fx (MM)/DCC
18	2	2		2		5						fx (MM)/DCC
19	2	3	1 2			5						fx (MM)/DCC
20	2	4			3	5						fx (MM)/DCC
21	2	5	1		3	5						fx (MM)/DCC
22	2	6		2	3	5						fx (MM)/DCC
23	2	7	1 2	3		5						fx (MM)/DCC
24	2	8				4	5					fx (MM)/DCC
25	2	9	1			4	5					fx (MM)/DCC
26	2	10		2		4	5					fx (MM)/DCC

			10 (0/1)									
27	2	11	1	2		4	5					fx (MM)/DCC
28	2	12			3	4	5					fx (MM)/DCC
29	2	13	1		3	4	5					fx (MM)/DCC
30	2	14		2	3	4	5					fx (MM)/DCC
31	2	15	1	2	3	4	5					fx (MM)/DCC
32	2	16					6					fx (MM)/DCC
33	3	1	1				6					fx (MM)/DCC
34	3	2		2			6					fx (MM)/DCC
35	3	3	1	2			6					fx (MM)/DCC
36	3	4			3		6					fx (MM)/DCC
37	3	5	1		3		6					fx (MM)/DCC
38	3	6		2	3		6					fx (MM)/DCC
39	3	7	1	2	3		6					fx (MM)/DCC
40	3	8				4	6					fx (MM)/DCC
41	3	9	1			4	6					fx (MM)/DCC
42	3	10		2		4	6					fx (MM)/DCC
43	3	11	1	2		4	6					fx (MM)/DCC
44	3	12			3	4	6					fx (MM)/DCC
45	3	13	1		3	4	6					fx (MM)/DCC
46	3	14		2	3	4	6					fx (MM)/DCC
47	3	15	1	2	3	4	6					fx (MM)/DCC
48	3	16					5	6				fx (MM)/DCC
49	4	1	1				5	6				fx (MM)/DCC
50	4	2		2			5	6				fx (MM)/DCC
51	4	3	1	2			5	6				fx (MM)/DCC

			10 (0/1)									
52	4	4			3		5	6				fx (MM)/DCC
53	4	5	1		3		5	6				fx (MM)/DCC
54	4	6		2	3		5	6				fx (MM)/DCC
55	4	7	1	2	3		5	6				fx (MM)/DCC
56	4	8					4	5	6			fx (MM)/DCC
57	4	9	1				4	5	6			fx (MM)/DCC
58	4	10		2			4	5	6			fx (MM)/DCC
59	4	11	1	2			4	5	6			fx (MM)/DCC
60	4	12			3	4	5	6				fx (MM)/DCC
61	4	13	1		3	4	5	6				fx (MM)/DCC
62	4	14		2	3	4	5	6				fx (MM)/DCC
63	4	15	1	2	3	4	5	6				fx (MM)/DCC
64	4	16							7			fx (MM)/DCC
65	5	1	1						7			fx (MM)/DCC
66	5	2		2					7			fx (MM)/DCC
67	5	3	1	2					7			fx (MM)/DCC
68	5	4			3				7			fx (MM)/DCC
69	5	5	1		3				7			fx (MM)/DCC
70	5	6		2	3				7			fx (MM)/DCC
71	5	7	1	2	3				7			fx (MM)/DCC
72	5	8					4		7			fx (MM)/DCC
73	5	9	1				4		7			fx (MM)/DCC
74	5	10		2			4		7			fx (MM)/DCC
75	5	11	1	2			4		7			fx (MM)/DCC
76	5	12			3	4			7			fx (MM)/DCC

			10 (0/1)									
77	5 13	1		3 4		7		fx (MM)/DCC				
78	5 14		2 3 4		7		fx (MM)/DCC					
79	5 15	1 2 3 4		7		fx (MM)/DCC						
80	5 16			5 7		fx (MM)/DCC						
81	6 1 1			5 7		fx (MM)/DCC						
82	6 2		2	5 7		fx (MM)/DCC						
83	6 3 1 2			5 7		fx (MM)/DCC						
84	6 4		3	5 7		fx (MM)/DCC						
85	6 5 1		3	5 7		fx (MM)/DCC						
86	6 6		2 3	5 7		fx (MM)/DCC						
87	6 7 1 2 3			5 7		fx (MM)/DCC						
88	6 8			4 5 7		fx (MM)/DCC						
89	6 9 1			4 5 7		fx (MM)/DCC						
90	6 10		2	4 5 7		fx (MM)/DCC						
91	6 11 1 2			4 5 7		fx (MM)/DCC						
92	6 12			3 4 5 7		fx (MM)/DCC						
93	6 13 1			3 4 5 7		fx (MM)/DCC						
94	6 14		2 3 4 5 7		fx (MM)/DCC							
95	6 15 1 2 3 4 5 7					fx (MM)/DCC						
96	6 16				6 7	fx (MM)/DCC						
97	7 1 1				6 7	fx (MM)/DCC						
98	7 2		2		6 7	fx (MM)/DCC						
99	7 3 1 2				6 7	fx (MM)/DCC						
100	7 4			3	6 7	fx (MM)/DCC						
101	7 5 1		3		6 7	fx (MM)/DCC						

			10 (0/1)									
102	7 6		2 3		6 7		fx (MM)/DCC					
103	7 7	1 2 3		6 7		fx (MM)/DCC						
104	7 8			4 6 7		fx (MM)/DCC						
105	7 9 1			4 6 7		fx (MM)/DCC						
106	7 10		2	4 6 7		fx (MM)/DCC						
107	7 11 1 2			4 6 7		fx (MM)/DCC						
108	7 12			3 4 6 7		fx (MM)/DCC						
109	7 13 1		3 4	6 7		fx (MM)/DCC						
110	7 14		2 3 4	6 7		fx (MM)/DCC						
111	7 15 1 2 3 4			6 7		fx (MM)/DCC						
112	7 16			5 6 7		fx (MM)/DCC						
113	8 1 1			5 6 7		fx (MM)/DCC						
114	8 2		2	5 6 7		fx (MM)/DCC						
115	8 3 1 2			5 6 7		fx (MM)/DCC						
116	8 4			3 5 6 7		fx (MM)/DCC						
117	8 5 1		3	5 6 7		fx (MM)/DCC						
118	8 6		2 3	5 6 7		fx (MM)/DCC						
119	8 7 1 2 3			5 6 7		fx (MM)/DCC						
120	8 8			4 5 6 7		fx (MM)/DCC						
121	8 9 1			4 5 6 7		fx (MM)/DCC						
122	8 10		2	4 5 6 7		fx (MM)/DCC						
123	8 11 1 2			4 5 6 7		fx (MM)/DCC						
124	8 12			3 4 5 6 7		fx (MM)/DCC						
125	8 13 1			3 4 5 6 7		fx (MM)/DCC						
126	8 14		2 3 4 5 6 7		fx (MM)/DCC							
127	8 15 1 2 3 4 5 6 7					fx (MM)/DCC						

			10 (0/1)						
128	8	16						8	fx (MM)/DCC
129	9	1	1					8	fx (MM)/DCC
130	9	2		2				8	fx (MM)/DCC
131	9	3	1	2				8	fx (MM)/DCC
132	9	4			3			8	fx (MM)/DCC
133	9	5	1		3			8	fx (MM)/DCC
134	9	6		2	3			8	fx (MM)/DCC
135	9	7	1	2	3			8	fx (MM)/DCC
136	9	8				4		8	fx (MM)/DCC
137	9	9	1			4		8	fx (MM)/DCC
138	9	10		2		4		8	fx (MM)/DCC
139	9	11	1	2		4		8	fx (MM)/DCC
140	9	12			3	4		8	fx (MM)/DCC
141	9	13	1		3	4		8	fx (MM)/DCC
142	9	14		2	3	4		8	fx (MM)/DCC
143	9	15	1	2	3	4		8	fx (MM)/DCC
144	9	16					5	8	fx (MM)/DCC
145	10	1	1				5	8	fx (MM)/DCC
146	10	2		2			5	8	fx (MM)/DCC
147	10	3	1	2			5	8	fx (MM)/DCC
148	10	4			3		5	8	fx (MM)/DCC
149	10	5	1		3		5	8	fx (MM)/DCC
150	10	6		2	3		5	8	fx (MM)/DCC
151	10	7	1	2	3		5	8	fx (MM)/DCC
152	10	8				4	5	8	fx (MM)/DCC
153	10	9	1			4	5	8	fx (MM)/DCC

			10 (0/1)							
154	10	10		2		4	5		8	fx (MM)/DCC
155	10	11	1	2		4	5		8	fx (MM)/DCC
156	10	12			3	4	5		8	fx (MM)/DCC
157	10	13	1		3	4	5		8	fx (MM)/DCC
158	10	14		2	3	4	5		8	fx (MM)/DCC
159	10	15	1	2	3	4	5		8	fx (MM)/DCC
160	10	16						6	8	fx (MM)/DCC
161	11	1	1					6	8	fx (MM)/DCC
162	11	2		2				6	8	fx (MM)/DCC
163	11	3	1	2				6	8	fx (MM)/DCC
164	11	4			3			6	8	fx (MM)/DCC
165	11	5	1		3			6	8	fx (MM)/DCC
166	11	6		2	3			6	8	fx (MM)/DCC
167	11	7	1	2	3			6	8	fx (MM)/DCC
168	11	8				4		6	8	fx (MM)/DCC
169	11	9	1			4		6	8	fx (MM)/DCC
170	11	10		2		4		6	8	fx (MM)/DCC
171	11	11	1	2		4		6	8	fx (MM)/DCC
172	11	12			3	4		6	8	fx (MM)/DCC
173	11	13	1		3	4		6	8	fx (MM)/DCC
174	11	14		2	3	4		6	8	fx (MM)/DCC
175	11	15	1	2	3	4		6	8	fx (MM)/DCC
176	11	16					5	6	8	fx (MM)/DCC
177	12	1	1				5	6	8	fx (MM)/DCC
178	12	2		2			5	6	8	fx (MM)/DCC
179	12	3	1	2			5	6	8	fx (MM)/DCC

			10 (0/1)									
180	12 4		3	5 6	8	fx (MM)/DCC						
181	12 5	1	3	5 6	8	fx (MM)/DCC						
182	12 6		2 3	5 6	8	fx (MM)/DCC						
183	12 7	1 2 3		5 6	8	fx (MM)/DCC						
184	12 8			4 5 6	8	fx (MM)/DCC						
185	12 9	1		4 5 6	8	fx (MM)/DCC						
186	12 10		2	4 5 6	8	fx (MM)/DCC						
187	12 11	1 2		4 5 6	8	fx (MM)/DCC						
188	12 12		3 4 5 6	8	fx (MM)/DCC							
189	12 13	1	3 4 5 6	8	fx (MM)/DCC							
190	12 14		2 3 4 5 6	8	fx (MM)/DCC							
191	12 15	1 2 3 4 5 6	8	fx (MM)/DCC								
192	12 16				7 8	fx (MM)/DCC						
193	13 1	1			7 8	fx (MM)/DCC						
194	13 2		2		7 8	fx (MM)/DCC						
195	13 3	1 2			7 8	fx (MM)/DCC						
196	13 4		3		7 8	fx (MM)/DCC						
197	13 5	1	3		7 8	fx (MM)/DCC						
198	13 6		2 3		7 8	fx (MM)/DCC						
199	13 7	1 2 3			7 8	fx (MM)/DCC						
200	13 8			4	7 8	fx (MM)/DCC						
201	13 9	1		4	7 8	fx (MM)/DCC						
202	13 10		2	4	7 8	fx (MM)/DCC						
203	13 11	1 2		4	7 8	fx (MM)/DCC						
204	13 12		3 4		7 8	fx (MM)/DCC						
205	13 13	1	3 4		7 8	fx (MM)/DCC						

			10 (0/1)									
206	13	14		2	3	4		7	8		fx (MM)/DCC	
207	13	15	1	2	3	4		7	8		fx (MM)/DCC	
208	13	16					5	7	8		fx (MM)/DCC	
209	14	1	1				5	7	8		fx (MM)/DCC	
210	14	2		2			5	7	8		fx (MM)/DCC	
211	14	3	1	2			5	7	8		fx (MM)/DCC	
212	14	4			3		5	7	8		fx (MM)/DCC	
213	14	5	1		3		5	7	8		fx (MM)/DCC	
214	14	6		2	3		5	7	8		fx (MM)/DCC	
215	14	7	1	2	3		5	7	8		fx (MM)/DCC	
216	14	8				4	5	7	8		fx (MM)/DCC	
217	14	9	1			4	5	7	8		fx (MM)/DCC	
218	14	10		2		4	5	7	8		fx (MM)/DCC	
219	14	11	1	2		4	5	7	8		fx (MM)/DCC	
220	14	12			3	4	5	7	8		fx (MM)/DCC	
221	14	13	1		3	4	5	7	8		fx (MM)/DCC	
222	14	14		2	3	4	5	7	8		fx (MM)/DCC	
223	14	15	1	2	3	4	5	7	8		fx (MM)/DCC	
224	14	16						6	7	8	fx (MM)/DCC	
225	15	1	1					6	7	8	fx (MM)/DCC	
226	15	2		2				6	7	8	fx (MM)/DCC	
227	15	3	1	2				6	7	8	fx (MM)/DCC	
228	15	4			3			6	7	8	fx (MM)/DCC	
229	15	5	1		3			6	7	8	fx (MM)/DCC	
230	15	6		2	3			6	7	8	fx (MM)/DCC	
231	15	7	1	2	3			6	7	8	fx (MM)/DCC	

			10 (0/1)											
232	15	8			4	6	7	8	fx (MM)/DCC					
233	15	9	1		4	6	7	8	fx (MM)/DCC					
234	15	10		2	4	6	7	8	fx (MM)/DCC					
235	15	11	1	2	4	6	7	8	fx (MM)/DCC					
236	15	12			3	4	6	7	8	fx (MM)/DCC				
237	15	13	1		3	4	6	7	8	fx (MM)/DCC				
238	15	14		2	3	4	6	7	8	fx (MM)/DCC				
239	15	15	1	2	3	4		6	7	8	fx (MM)/DCC			
240	15	16				5	6	7	8	fx (MM)/DCC				
241	16	1	1			5	6	7	8	fx (MM)/DCC				
242	16	2		2		5	6	7	8	fx (MM)/DCC				
243	16	3	1	2		5	6	7	8	fx (MM)/DCC				
244	16	4			3	5	6	7	8	fx (MM)/DCC				
245	16	5	1		3	5	6	7	8	fx (MM)/DCC				
246	16	6		2	3	5	6	7	8	fx (MM)/DCC				
247	16	7	1	2	3	5	6	7	8	fx (MM)/DCC				
248	16	8			4	5	6	7	8	fx (MM)/DCC				
249	16	9	1		4	5	6	7	8	fx (MM)/DCC				
250	16	10		2	4	5	6	7	8	fx (MM)/DCC				
251	16	11	1	2		4	5	6	7	8	fx (MM)/DCC			
252	16	12			3	4	5	6	7	8	fx (MM)/DCC			
253	16	13	1		3	4	5	6	7	8	fx (MM)/DCC			
254	16	14		2	3	4	5	6	7	8	fx (MM)/DCC			
255	16	15	1	2	3	4	5	6	7	8	fx (MM)/DCC			
256	16	16								9	fx (MM)/DCC			
257	17	1	1							9	fx (MM)/DCC			

			10 (0/1)									
258	17	2		2						9	fx (MM)/DCC	
259	17	3	1	2						9	fx (MM)/DCC	
260	17	4			3					9	fx (MM)/DCC	
261	17	5	1		3					9	fx (MM)/DCC	
262	17	6		2	3					9	fx (MM)/DCC	
263	17	7	1	2	3					9	fx (MM)/DCC	
264	17	8				4				9	fx (MM)/DCC	
265	17	9	1			4				9	fx (MM)/DCC	
266	17	10		2	4					9	fx (MM)/DCC	
267	17	11	1	2		4				9	fx (MM)/DCC	
268	17	12			3	4				9	fx (MM)/DCC	
269	17	13	1		3	4				9	fx (MM)/DCC	
270	17	14		2	3	4				9	fx (MM)/DCC	
271	17	15	1	2	3	4				9	fx (MM)/DCC	
272	17	16					5			9	fx (MM)/DCC	
273	18	1	1				5			9	fx (MM)/DCC	
274	18	2		2			5			9	fx (MM)/DCC	
275	18	3	1	2			5			9	fx (MM)/DCC	
276	18	4			3		5			9	fx (MM)/DCC	
277	18	5	1		3		5			9	fx (MM)/DCC	
278	18	6		2	3		5			9	fx (MM)/DCC	
279	18	7	1	2	3		5			9	fx (MM)/DCC	
280	18	8				4	5			9	fx (MM)/DCC	
281	18	9	1			4	5			9	fx (MM)/DCC	
282	18	10		2		4	5			9	fx (MM)/DCC	
283	18	11	1	2		4	5			9	fx (MM)/DCC	

											
		10 (0/1)									
284	18	12		3	4	5		9	fx (MM)/DCC		
285	18	13	1	3	4	5		9	fx (MM)/DCC		
286	18	14		2	3	4	5	9	fx (MM)/DCC		
287	18	15	1	2	3	4	5	9	fx (MM)/DCC		
288	18	16					6	9	fx (MM)/DCC		
289	19	1	1				6	9	fx (MM)/DCC		
290	19	2		2			6	9	fx (MM)/DCC		
291	19	3	1	2			6	9	fx (MM)/DCC		
292	19	4			3		6	9	fx (MM)/DCC		
293	19	5	1		3		6	9	fx (MM)/DCC		
294	19	6		2	3		6	9	fx (MM)/DCC		
295	19	7	1	2	3		6	9	fx (MM)/DCC		
296	19	8				4	6	9	fx (MM)/DCC		
297	19	9	1			4	6	9	fx (MM)/DCC		
298	19	10		2		4	6	9	fx (MM)/DCC		
299	19	11	1	2		4	6	9	fx (MM)/DCC		
300	19	12			3	4	6	9	fx (MM)/DCC		
301	19	13	1		3	4	6	9	fx (MM)/DCC		
302	19	14		2	3	4	6	9	fx (MM)/DCC		
303	19	15	1	2	3	4	6	9	fx (MM)/DCC		
304	19	16				5	6	9	fx (MM)/DCC		
305	20	1	1			5	6	9	fx (MM)/DCC		
306	20	2		2		5	6	9	fx (MM)/DCC		
307	20	3	1	2		5	6	9	fx (MM)/DCC		
308	20	4			3	5	6	9	fx (MM)/DCC		
309	20	5	1		3	5	6	9	fx (MM)/DCC		

											
		10 (0/1)									
310	20	6		2	3		5	6		9	fx (MM)/DCC
311	20	7	1	2	3		5	6		9	fx (MM)/DCC
312	20	8				4	5	6		9	fx (MM)/DCC
313	20	9	1			4	5	6		9	fx (MM)/DCC
314	20	10		2		4	5	6		9	fx (MM)/DCC
315	20	11	1	2		4	5	6		9	fx (MM)/DCC
316	20	12			3	4	5	6		9	fx (MM)/DCC
317	20	13	1		3	4	5	6		9	fx (MM)/DCC
318	20	14		2	3	4	5	6		9	fx (MM)/DCC
319	20	15	1	2	3	4	5	6		9	fx (MM)/DCC
320	20	16						7		9	fx (MM)/DCC
321	21	1	1					7		9	--- / DCC
322	21	2		2				7		9	--- / DCC
323	21	3	1	2				7		9	--- / DCC
324	21	4			3			7		9	--- / DCC
325	21	5	1		3			7		9	--- / DCC
326	21	6		2	3			7		9	--- / DCC
327	21	7	1	2	3			7		9	--- / DCC
328	21	8				4		7		9	--- / DCC
329	21	9	1			4		7		9	--- / DCC
330	21	10		2		4		7		9	--- / DCC
331	21	11	1	2		4		7		9	--- / DCC
332	21	12			3	4		7		9	--- / DCC
333	21	13	1		3	4		7		9	--- / DCC
334	21	14		2	3	4		7		9	--- / DCC
335	21	15	1	2	3	4		7		9	--- / DCC

			10 (0/1)							
336	21	16				5	7	9	---/DCC	
337	22	1	1			5	7	9	---/DCC	
338	22	2		2		5	7	9	---/DCC	
339	22	3	1	2		5	7	9	---/DCC	
340	22	4			3	5	7	9	---/DCC	
341	22	5	1		3	5	7	9	---/DCC	
342	22	6		2	3	5	7	9	---/DCC	
343	22	7	1	2	3	5	7	9	---/DCC	
344	22	8				4	5	7	9	---/DCC
345	22	9	1			4	5	7	9	---/DCC
346	22	10		2		4	5	7	9	---/DCC
347	22	11	1	2		4	5	7	9	---/DCC
348	22	12			3	4	5	7	9	---/DCC
349	22	13	1		3	4	5	7	9	---/DCC
350	22	14		2	3	4	5	7	9	---/DCC
351	22	15	1	2	3	4	5	7	9	---/DCC
352	22	16					6	7	9	---/DCC
353	23	1	1				6	7	9	---/DCC
354	23	2		2			6	7	9	---/DCC
355	23	3	1	2			6	7	9	---/DCC
356	23	4			3		6	7	9	---/DCC
357	23	5	1		3		6	7	9	---/DCC
358	23	6		2	3		6	7	9	---/DCC
359	23	7	1	2	3		6	7	9	---/DCC
360	23	8				4	6	7	9	---/DCC
361	23	9	1			4	6	7	9	---/DCC

			10 (0/1)						
362	23 10		2		4	6 7	9	---/DCC	
363	23 11	1 2		4	6 7	9	---/DCC		
364	23 12			3 4	6 7	9	---/DCC		
365	23 13	1		3 4	6 7	9	---/DCC		
366	23 14		2 3 4		6 7	9	---/DCC		
367	23 15	1 2 3 4			6 7	9	---/DCC		
368	23 16				5 6 7	9	---/DCC		
369	24 1	1			5 6 7	9	---/DCC		
370	24 2		2		5 6 7	9	---/DCC		
371	24 3	1 2			5 6 7	9	---/DCC		
372	24 4			3	5 6 7	9	---/DCC		
373	24 5	1		3	5 6 7	9	---/DCC		
374	24 6		2 3		5 6 7	9	---/DCC		
375	24 7	1 2 3			5 6 7	9	---/DCC		
376	24 8			4 5 6 7	9	---/DCC			
377	24 9	1			4 5 6 7	9	---/DCC		
378	24 10		2		4 5 6 7	9	---/DCC		
379	24 11	1 2			4 5 6 7	9	---/DCC		
380	24 12			3 4 5 6 7	9	---/DCC			
381	24 13	1		3 4 5 6 7	9	---/DCC			
382	24 14		2 3 4 5 6 7		9	---/DCC			
383	24 15	1 2 3 4 5 6 7				9	---/DCC		
384	24 16					8 9	---/DCC		
385	25 1	1				8 9	---/DCC		
386	25 2		2			8 9	---/DCC		
387	25 3	1 2				8 9	---/DCC		

			10 (0/1)									
388	25	4			3				8	9	---	/DCC
389	25	5	1		3				8	9	---	/DCC
390	25	6		2	3				8	9	---	/DCC
391	25	7	1	2	3				8	9	---	/DCC
392	25	8				4			8	9	---	/DCC
393	25	9	1			4			8	9	---	/DCC
394	25	10		2		4			8	9	---	/DCC
395	25	11	1	2		4			8	9	---	/DCC
396	25	12			3	4			8	9	---	/DCC
397	25	13	1		3	4			8	9	---	/DCC
398	25	14		2	3	4			8	9	---	/DCC
399	25	15	1	2	3	4			8	9	---	/DCC
400	25	16					5		8	9	---	/DCC
401	26	1	1				5		8	9	---	/DCC
402	26	2		2			5		8	9	---	/DCC
403	26	3	1	2			5		8	9	---	/DCC
404	26	4			3		5		8	9	---	/DCC
405	26	5	1		3		5		8	9	---	/DCC
406	26	6		2	3		5		8	9	---	/DCC
407	26	7	1	2	3		5		8	9	---	/DCC
408	26	8				4	5		8	9	---	/DCC
409	26	9	1			4	5		8	9	---	/DCC
410	26	10		2		4	5		8	9	---	/DCC
411	26	11	1	2		4	5		8	9	---	/DCC
412	26	12			3	4	5		8	9	---	/DCC
413	26	13	1		3	4	5		8	9	---	/DCC

			10 (0/1)									
414	26	14		2	3	4	5		8	9	---	/DCC
415	26	15	1	2	3	4	5		8	9	---	/DCC
416	26	16						6	8	9	---	/DCC
417	27	1	1					6	8	9	---	/DCC
418	27	2		2				6	8	9	---	/DCC
419	27	3	1	2				6	8	9	---	/DCC
420	27	4			3			6	8	9	---	/DCC
421	27	5	1		3			6	8	9	---	/DCC
422	27	6		2	3			6	8	9	---	/DCC
423	27	7	1	2	3			6	8	9	---	/DCC
424	27	8				4		6	8	9	---	/DCC
425	27	9	1			4		6	8	9	---	/DCC
426	27	10		2		4		6	8	9	---	/DCC
427	27	11	1	2		4		6	8	9	---	/DCC
428	27	12			3	4		6	8	9	---	/DCC
429	27	13	1		3	4		6	8	9	---	/DCC
430	27	14		2	3	4		6	8	9	---	/DCC
431	27	15	1	2	3	4		6	8	9	---	/DCC
432	27	16					5	6	8	9	---	/DCC
433	28	1	1				5	6	8	9	---	/DCC
434	28	2		2			5	6	8	9	---	/DCC
435	28	3	1	2			5	6	8	9	---	/DCC
436	28	4			3		5	6	8	9	---	/DCC
437	28	5	1		3		5	6	8	9	---	/DCC
438	28	6		2	3		5	6	8	9	---	/DCC
439	28	7	1	2	3		5	6	8	9	---	/DCC

			10 (0/1)										
440	28	8				4	5	6		8	9	---	/DCC
441	28	9	1			4	5	6		8	9	---	/DCC
442	28	10		2		4	5	6		8	9	---	/DCC
443	28	11	1	2		4	5	6		8	9	---	/DCC
444	28	12			3	4	5	6		8	9	---	/DCC
445	28	13	1		3	4	5	6		8	9	---	/DCC
446	28	14		2	3	4	5	6		8	9	---	/DCC
447	28	15	1	2	3	4	5	6		8	9	---	/DCC
448	28	16							7	8	9	---	/DCC
449	29	1	1						7	8	9	---	/DCC
450	29	2		2					7	8	9	---	/DCC
451	29	3	1	2					7	8	9	---	/DCC
452	29	4			3				7	8	9	---	/DCC
453	29	5	1		3				7	8	9	---	/DCC
454	29	6		2	3				7	8	9	---	/DCC
455	29	7	1	2	3				7	8	9	---	/DCC
456	29	8				4			7	8	9	---	/DCC
457	29	9	1			4			7	8	9	---	/DCC
458	29	10		2		4			7	8	9	---	/DCC
459	29	11	1	2		4			7	8	9	---	/DCC
460	29	12			3	4			7	8	9	---	/DCC
461	29	13	1		3	4			7	8	9	---	/DCC
462	29	14		2	3	4			7	8	9	---	/DCC
463	29	15	1	2	3	4			7	8	9	---	/DCC
464	29	16					5		7	8	9	---	/DCC
465	30	1	1				5		7	8	9	---	/DCC

			10 (0/1)										
466	30	2		2			5		7	8	9	---	/DCC
467	30	3	1	2			5		7	8	9	---	/DCC
468	30	4			3		5		7	8	9	---	/DCC
469	30	5	1		3		5		7	8	9	---	/DCC
470	30	6		2	3		5		7	8	9	---	/DCC
471	30	7	1	2	3		5		7	8	9	---	/DCC
472	30	8					4	5	7	8	9	---	/DCC
473	30	9	1				4	5	7	8	9	---	/DCC
474	30	10		2			4	5	7	8	9	---	/DCC
475	30	11	1	2			4	5	7	8	9	---	/DCC
476	30	12			3	4	5		7	8	9	---	/DCC
477	30	13	1		3	4	5		7	8	9	---	/DCC
478	30	14		2	3	4	5		7	8	9	---	/DCC
479	30	15	1	2	3	4	5		7	8	9	---	/DCC
480	30	16						6	7	8	9	---	/DCC
481	31	1	1					6	7	8	9	---	/DCC
482	31	2		2				6	7	8	9	---	/DCC
483	31	3	1	2				6	7	8	9	---	/DCC
484	31	4			3			6	7	8	9	---	/DCC
485	31	5	1		3			6	7	8	9	---	/DCC
486	31	6		2	3			6	7	8	9	---	/DCC
487	31	7	1	2	3			6	7	8	9	---	/DCC
488	31	8					4	6	7	8	9	---	/DCC
489	31	9	1				4	6	7	8	9	---	/DCC
490	31	10		2			4	6	7	8	9	---	/DCC
491	31	11	1	2			4	6	7	8	9	---	/DCC

			10 (0/1)									
492	31	12			3	4		6	7	8	9	--- / DCC
493	31	13	1		3	4		6	7	8	9	--- / DCC
494	31	14		2	3	4		6	7	8	9	--- / DCC
495	31	15	1	2	3	4		6	7	8	9	--- / DCC
496	31	16					5	6	7	8	9	--- / DCC
497	32	1	1				5	6	7	8	9	--- / DCC
498	32	2		2			5	6	7	8	9	--- / DCC
499	32	3	1	2			5	6	7	8	9	--- / DCC
500	32	4			3		5	6	7	8	9	--- / DCC
501	32	5	1		3		5	6	7	8	9	--- / DCC
502	32	6		2	3		5	6	7	8	9	--- / DCC
503	32	7	1	2	3		5	6	7	8	9	--- / DCC
504	32	8				4	5	6	7	8	9	--- / DCC
505	32	9	1			4	5	6	7	8	9	--- / DCC
506	32	10		2		4	5	6	7	8	9	--- / DCC
507	32	11	1	2		4	5	6	7	8	9	--- / DCC
508	32	12			3	4	5	6	7	8	9	--- / DCC
509	32	13	1		3	4	5	6	7	8	9	--- / DCC
510	32	14		2	3	4	5	6	7	8	9	--- / DCC
511	32	15	1	2	3	4	5	6	7	8	9	--- / DCC

Las direcciones superiores a 511 pueden mostrarse en el formato DCC y deben configurarse con la función Programación de CVs mediante la vía de programación.

Indirizzi maggiori di 511 possono essere assegnati solo nel formato DCC e si devono eseguire con la programmazione delle CV tramite il binario di programmazione.

Adresser överstigande 511 kan endast skrivas in i DCC-format och måste göras med CV-programmering med loket på programmeringsspåret.


Adresser højere end 511 kan kun udtrykkes i DCC format og skal udføres med CV programmeringen via programmeringssporet.

Montaje • Montaggio • Montering • Forsamling


Kabelfarben

- 1** rojo / rosso / röd / rød
- 2** marrón / marrone / brun / brun
- 3** amarillo / giallo / gul / gul
- 4** violeta / viola / violett / violet
- 5** rojo-marrón / rosso-marrone / röd-brun / rød-brun
- 6** rojo-verde / rosso-verde / röd-grön / rød-grøn
- 7** blanco / bianco / vit / hvid


Conexión de la vía de programación
Collegamento del binario di programmazione
Anslutning till programmeringsspåret
Tilslutning programmeringsskinne




Montar el decoder en la vía C
Montaggio del Decoder nel binario C
Inbyggnad av dekodern i C-skenan
Integrering af dekoder i C-skinnen




Montaje bajo el suelo del decoder
Montaggio del Decoder sotto plancia
Montering av dekodern under anläggningsplattan
Underhængt montage af dekoderen




Sujeción a la vía C • Fissaggio al binario C • Fastsättning vid C-räls • Fastgørelse på C-skinne







Märklin C-Gleis



Colocar el mástil sobre la placa de vía K • Montare in sede il palo sulla piastra del binario K •
 Masten skjuts fast på K-räls-plattan • Sæt masten op på K-skinnsens plade








Aislar y conectar el tramo de señal; además, necesitará 1 x 7504 y 1 x 7500

Isolare e collegare la sezione del segnale; avete bisogno in aggiunta 1x 7504 e 1x 7500

Signalsträckan isoleras och ansluts; till detta erfordras 1 x 7504 och 1 x 7500

Isolér og tilslut signalseksjonen; der skal yderligere bruges 1x 7504 og 1x 7500

Conexión del módulo de frenado • Connessioni del modulo di frenatura
 Anslutning av bromsmodul • Tillslutning bremsemodul




Corregir la inclinación del poste (3 % resp. 5 %)




Adattamento delle salite o delle discese presso il paletto di un segnale (3 % oppure 5 %)

Stigning eller lutning utjämnas vid signalstolpe (3 % eller 5 %)

Stigninger eller fald ved signalmasten skal udjævnes (3% eller 5%)




Allega decalcomanie • Coloque las calcomanías • Bifoga dekaler • Vedhæft decals



Due to different legal requirements regarding electro-magnetic compatibility, this item may be used in the USA only after separate certification for FCC compliance and an adjustment if necessary.

Use in the USA without this certification is not permitted and absolves us of any liability. If you should want such certification to be done, please contact us – also due to the additional costs incurred for this.




Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Stuttgarter Straße 55 - 57
73033 Göppingen
Germany
www.maerklin.com



www.maerklin.com/en/imprint.html

243359/0415/Ha3Pw
Änderungen vorbehalten
© Gebr. Märklin & Cie. GmbH


Aufkleber anbringen • Attach decals • Fixez les autocollants • Bevestig stickers



Due to different legal requirements regarding electro-magnetic compatibility, this item may be used in the USA only after separate certification for FCC compliance and an adjustment if necessary.

Use in the USA without this certification is not permitted and absolves us of any liability. If you should want such certification to be done, please contact us – also due to the additional costs incurred for this.

Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Stuttgarter Straße 55 - 57
73033 Göppingen
Germany
www.maerklin.com



www.maerklin.com/en/imprint.html

243357/0415/Ha3Pw
Änderungen vorbehalten
© Gebr. Märklin & Cie. GmbH